




FLOODLINE WC Auto Isolator



De BREEAM-NL®Versies worden regelmatig bijgewerkt in overeenstemming met de bouwvoorschriften van de EU en Nederland.

Credits worden toegekend op basis van de milieu-impact van de ontwikkeling en het gebruik van een gebouw. De credits worden bij elkaar opgeteld om één totaalscore te verkrijgen. Het gebouw wordt vervolgens beoordeeld op een schaal van "PASS, GOED, ZEER GOED, UITSTEKEND of Excellent".

Het WC Auto Water Supply Isolator-systeem is een stroomregelingsapparaat dat op elke WC-ruimte/-voorziening is aangebracht om ervoor te zorgen dat alleen water wordt geleverd wanneer dat nodig is (en dus waterlekken en watersverspilling voorkomt).

Zoals gedefinieerd door de normen in "WAT03 en WAT07" is het een automatisch apparaat dat aanwezigheid of beweging in een gebied detecteert om het water in en uit te schakelen wanneer de aanwezigheid wordt verwijderd. Het kan helpen bij de accumulatie van credits onder voorbehoud van een succesvolle audit door een geautoriseerde beoordelaar, aangezien het 1 studiepunt waard is onder WAT03 of WAT07.

Het Floodline WC Auto Water Supply Isolator-systeem bestaat uit een bedieningspaneel en een PIR-sensor (Passief InfraRood) en deze hebben de gecombineerde mogelijkheid om maximaal drie magneetventielen en nog eens twee PIR-sensoren te regelen, indien nodig.

Andel Ltd, zijn producten en diensten zijn niet gealiast, onderschreven of gecertificeerd door BRE Global Ltd.

Alle rechten zijn voorbehouden.

Onze producten kunnen helpen bij het verkrijgen van erkenning binnen BREEAM®, onder voorbehoud van een passende beoordeling door een geautoriseerde beoordelaar.

Voor meer informatie over BREEAM® bezoek hun website op <http://www.breeam.org/>

Functie:

Isolatie van de watertoevoer naar de WC-ruimte wanneer er geen beweging/aanwezigheid wordt gedetecteerd. Op het bedieningspaneel kunnen maximaal 3 magneetventielen en 3 PIR's worden aangesloten.

Voeding:

Netvoeding: 86-264Vac 50/60Hz

Netzekering: 3 Amp

Maximaal stroomverbruik: 60W,

Minimaal stroomverbruik ongeveer: 150mA

Uitvoering:

IP55, ABS-behuizing.

Afmetingen:

H175 x B175 x D50 mm

Montage:

Bedieningspaneel: Binnenwand opbouw,

(optionele muurbeugels meegeleverd) bij de unit.

PIR: Single bende dryline of opbouw inbouwdoos.

Toezicht houden:

Continue bewaking van beweging op de PIR-locatie - er kunnen maximaal 3 geen PIR's op elk systeem worden aangesloten.

Tijdvertraging van 30 seconden tot 8 minuten na geen beweging.

Status- en alarmindicatoren:

Voeding: Groene LED.

Water aan: Groene LED (uit als de watertoevoer is gesloten)

Uitgang R1

3 gelijktijdige uitgangen, 1 voor elke solenoïde.

Magneetventielen:

WRAS goedgekeurde messing magneetventielen geleverd met 12Vdc spoel en stekker.

Maten: 15 / 22 / 28 / 34 / 42 / 50 mm

- (tot 3 kleppen per systeem)

Uitgang R2

Enkelpolige dubbele worp Relaisuitgangsschakelaar wordt alleen gebruikt om tegelijkertijd het verlichtingscircuit in te schakelen en tegelijkertijd de PIR-sensor op AAN te zetten.

Een typisch maximum van een verlichtingscircuit is (nominaal bij 230V 6A) R2 (RELAY) maximum schakelvermogen is (10 Ampère)