

Panasonic KX-TGP600 / TPA60

Kurzanleitung

Ausgabedatum 1.2017, Dokumentversion 1.0
© 2017 UPC Schweiz GmbH



Tel. 0800 888 310 | business.upc.ch
Corporate Network · Internet · Phone · TV



upc
business

Inhalt

1.0 Inbetriebnahme.....	3
2.0 Basisfunktionen.....	3
2.2 Anruflisten.....	3
2.3 Tastatursperre.....	4
2.4 Mikrofon Stummschalten.....	4
2.5 Freisprechen / Lautsprecher.....	4
2.6 Lautstärke ändern.....	4
2.7 Lautstärke ändern.....	4
2.8 Anrufschutz (DND - Do Not Disturb).....	4
2.9 Verpasste Anrufe.....	4
2.10 Mailbox Abfragen.....	4
2.11 Rückfrage / Halten.....	5
2.12 Gespräch Warm/Kalt weitergeben.....	5
2.13 Warme Weitergabe.....	5
2.14 Telefonbuch.....	6
3.0 Erweiterte Funktionalität.....	7
3.1 Konferenz.....	7
3.2 Telefon IP-Adresse.....	7
3.3 Web-Interface.....	7

1.0 Inbetriebnahme

1.1 Anschliessen

Die Basisstation mit dem LAN-Netzwerk und dem Stromadapter verbinden. Bei der Erstinbetriebnahme dauert es bis zu 10 Minuten bis die Registrierung abgeschlossen ist. Dies wird durch konstantes Leuchten der grünen Diode angezeigt.

Die Ladestation und die Basis mit dem Stromadapter verbinden.

1.2 Starten des Handapparat

Die Power Taste am Handapparat  3 Sekunden gedrückt halten startet das Gerät.

2.0 Basisfunktionen

2.1 Anruf starten / beenden

Nach Abheben des Hörers mit der grünen Taste  wird ein Gespräch gestartet. Durch drücken der roten Beenden-Taste  wird das Gespräch abgebrochen.

2.1 Wahlwiederholung

Nach Abheben des Hörers  erscheint das Wahlwiederholungssymbol  unten rechts im Display und kann mit der Taste  unter dem Display rechts ausgewählt werden, um die zuletzt angewählte Nummer zu wählen. Alternativ: Drücken der Taste **[FUNC]** öffnet ein Menü, dessen erster Eintrag 'Wahlwiederh.' ist. Erweiterte Wahlwiederholung: siehe 'Anruflisten'

2.2 Anruflisten

Die 'Anruflisten' sind im Hauptmenü  links oben zu finden. Es gibt 2 Anruflisten, in denen Nummern gespeichert werden:

Ausgehende Anrufe:

Drücken des 'Pfeils nach unten' auf der 4-Wege Navigationstaste öffnet diese Liste direkt.

Eingehende Anrufe:

Drücken des 'Pfeils nach link' auf der 4-Wege Navigationstaste oder der Taste rechts unter dem Display öffnet diese Liste direkt.

Bei jedem Eintrag ist vermerkt, ob der Anruf angenommen wurde.

2.3 Tastatursperre

Halten der 'Menü'-Taste  für 2 Sekunden sperrt bzw. entsperrt die Tasten des Mobilteils.

2.4 Mikrofon Stummschalten

Drücken der Stumm-Taste  während eines Gesprächs schaltet das Mikrofon ab.

2.5 Freisprechen / Lautsprecher

Drücken der grünen 'Lauthören'-Taste  schaltet den Lautsprecher ein.

2.6 Lautstärke ändern

Drücken des 'Pfeils nach oben' startet die Regulierung der Klingelton-Lautstärke. Während eines Gesprächs regulieren 'Pfeil nach oben' sowie 'Pfeil nach unten' der 4-Wege Navigationstaste die Lautstärke.

2.7 Lautstärke ändern

Halten der  -Taste für 2 Sekunden schaltet Klingeltöne stumm. Alternativ: Lautstärke auf 0 stellen, siehe 'Lautstärke ändern'.

2.8 Anrufschutz (DND - Do Not Disturb)

Bei eingeschaltetem Anrufschutz bekommen Anrufer das 'Besetzt'-Signal und Anrufe werden auf dem Telefon nicht signalisiert:

[FUNC]-> RWL/ARS (oder Taste '2') -> Linie wählen (üblicherweise die erste) -> ARS -> Ein/Aus

2.9 Verpasste Anrufe

Verpasste Anrufe werden durch die rote LED an der linken oberen Ecke des Mobilteils signalisiert. Die Liste der verpassten Anrufe gehört zu den 'Anruflisten'.

2.10 Mailbox Abfragen

Drücken der Taste 'Nachricht'  öffnet eine Auswahlliste aller Linien für eine Verbindung zum Abhören des Anrufbeantworters. Üblicherweise ist lediglich die erste Linie konfiguriert. Das Bestätigen der Linie stellt eine Verbindung zum Abhören des Anrufbeantworters her. Alternativ: 888 wählen.

2.11 Rückfrage / Halten

Drücken der 'Hold'-Taste  hält ein Gespräch im Hintergrund. Es kann dann eine andere Telefonnummer gewählt und mit der 'Hold'-Taste zwischen beiden Gesprächen gewechselt werden.

2.12 Gespräch Warm/Kalt weitergeben

Kalte/Blinde Weitergabe

Drücken der mit **Blind** im Display angeschriebenen Taste und wählen der Zielnummer leitet eine Gesprächsübergabe ohne vorherige Rücksprache ein.

2.13 Warme Weitergabe

Drücken der 'Transfer'-Taste  und wählen der Zielnummer leitet eine Gesprächsübergabe mit vorheriger Rücksprache ein. Durch Auflegen des Hörers wird das Gespräch übergeben.

Drücken der 'Cancel'-Taste **CANCEL** bricht die Gesprächsübergabe ab und das ursprüngliche Gespräch wird weitergeführt.

2.14 Telefonbuch

Eintrag hinzufügen direkt

- Nummer eingeben und 'Telefonbuch'-Icon  wählen
- Name eingeben
- Speicherplatz für eingegebene Nummer auswählen
- Nummer bestätigen
- (weitere Nummern hinzufügen: Speicherplatz wählen -> Nummer eingeben)
- mit **SICH** abschliessen

Aus Anrufliste

- Eintrag in Liste auswählen
- 'Menü'-Taste **Menü** drücken
- 'Sichere Eintrag' auswählen
- Name eingeben
- Speicherplatz für eingegebene Nummer auswählen
- Nummer bestätigen
- (weitere Nummern hinzufügen: Speicherplatz wählen -> Nummer eingeben)
- mit **SICH** Abschliessen

Eintrag suchen

- Drücken der 'Telefonbuch'-Taste  öffnet das Telefonbuch.
- Optional: Eingabe eines Zeichens startet eine Suche im Telefonbuch.
- Drücken der 'Enter'-Taste blättert durch die Einträge des Telefonbuchs, beginnend mit dem ersten (auf die Suche passenden) Eintrag.

Eintrag wählen

Ein angezeigter Telefonbucheintrag (siehe 'Eintrag suchen') kann durch drücken der grünen Abheben Taste angewählt werden.

Eintrag löschen

Durch Drücken der 'Menü'-Taste **Menü** wird das Menü für den angezeigten Telefonbucheintrag geöffnet und der Eintrag kann mittels 'Löschen' entfernt werden.

Import/Export

Das Telefonbuch kann mit Hilfe des 'Web-Interface' als CSV-Datei im- bzw. exportiert werden. Es empfiehlt sich, vor einem Export am Telefon einige Beispieleinträge zu erfassen, um das Format ableiten zu können, das beim Editieren am Computer (z.B. in einer Tabellenverarbeitung oder einem Texteditor) eingehalten werden muss, damit der Import funktioniert.

3.0 Erweiterte Funktionalität

3.1 Konferenz

Konferenz beginnen

Drücken der 'Konferenz'-Taste  während eines Gesprächs verbindet ein gehaltenes (siehe "Rückfrage/Halten") und ein aktives Gespräch zu einer Dreierkonferenz.

Nach dem Anwählen des dritten Teilnehmers kann mit diesem gesprochen und die Konferenz durch erneutes Drücken der 'Konferenz'-Taste gestartet werden.

Konferenz auflösen

Drücken der 'Hold'-Taste  setzt die Konferenz in den Hintergrund, woraufhin Drücken der **[LINE]**-Taste die Auswahl eines Konferenzteilnehmers für ein 1-zu-1 Gespräch ermöglicht. Das zweite Gespräch wird unterdessen gehalten und es kann, wie unter 'Rückfrage / Halten' beschrieben, zwischen beiden Gesprächen gewechselt werden.

Konferenz beenden

Sobald der Initiator der Konferenz den Hörer auflegt, wird die Verbindung für beide anderen Teilnehmer getrennt. Wenn diese auflegen, bleibt ein 1-zu-1 Gespräch mit dem verbleibenden Teilnehmer bestehen.

3.2 Telefon IP-Adresse

Die aktuelle IP-Adresse des Telefons findet man über folgenden Menüpunkt:

Menü  -> Systemeinst. -> Status -> IPv4 Settings -> IP Adresse

3.3 Web-Interface

Das integrierte Web-Interface kann über folgenden Menüpunkt (de)aktiviert werden:

Menü -> Systemeinst. -> Netzwerkeinst. -> Integriert. Web -> Ein/Aus

Das Webinterface wird durch Eingabe der Telefon IP-Adresse in einem Webbrowser geöffnet.