

Bridge-Modus mit Technicolor WLAN Modem

Installations Instruktionen für Business Internet Modem mit fixer IP

Möchten Sie Ihren bestehenden Router mit dem Technicolor WLAN Modem verwenden (Bridge Mode)?

- Geben Sie die IP-Adresse **192.168.0.1** in Ihren Browser ein. Verwenden Sie als Benutzernamen und Passwort «admin» oder verwenden Sie Ihr personalisiertes Login.
- Im oberen Menüpunkt System finden Sie auf der linken Seite die Rubrik Switch Modus. Standardmässig ist hier Router Modus ausgewählt.
- Ändern Sie dies auf «**Bridge Modus**» und bestätigen Sie die Änderung mit «**Speichern**». Das Modem wird nun neu gestartet und kommt im Bridge Modus online.
- Sofern Ihr Computer noch mit dem WLAN Modem verbunden ist, können Sie im Bridge Modus weiterhin über dieses Gerät drahtlos oder via direkter Kabelverbindung im Internet surfen. In dieser Zeit ist die Router-interne Firewall deaktiviert. Achten Sie im Vorfeld darauf, dass zwingend ein geeigneter Virenschutz auf dem Computer installiert ist.
- Sie können nun Ihren bestehenden Router per Netzwerkkabel mit dem WLAN Modem verbinden. Wählen Sie auf Ihrem Computer Ihren Router aus (Windows: via Netzwerkverbindung, Mac: via AirPort).

Tipp: Damit sich die Antennenfrequenzen des WLAN Modems mit denen Ihres eigenen Routers nicht gegenseitig stören (was auch zu Performance-Problemen führen kann), deaktivieren Sie am besten die Wireless-Funktionalität Ihres WLAN Modems.

Wenn das Modem in den Bridge-Modus versetzt wird, sollte der Router auf die DHCP-Einstellungen geschaltet werden.

Wollen Sie das WLAN Modem wieder als Router verwenden?

- Geben Sie die IP-Adresse **192.168.100.1** in Ihren Browser ein. Verwenden Sie als Benutzernamen und Passwort «admin» oder verwenden Sie Ihr personalisiertes Login.
- Im oberen Menüpunkt System finden Sie auf der linken Seite die Rubrik Switch Modus.
- Ändern Sie den Eintrag auf «**Router Modus**» und bestätigen Sie die Änderung mit «**Speichern**».
- Wählen Sie auf Ihrem Computer Ihr WLAN Modem aus (Windows: via Netzwerkverbindung, Mac: via AirPort).

Bitte beachten Sie: Unsachgemässe Änderungen können die Router-Funktionalität massiv beeinträchtigen. Deshalb raten wir davon ab. Abweichungen von den Standardeinstellungen werden von unserem Kundendienst nicht unterstützt. Unser Kundendienst ist aber beim Zurücksetzen der Einstellungen auf den Auslieferungszustand behilflich.