

INFORMASJON SERVICEPARTNER Nr. : 10009

Side: 1 av 2

Sandnes, 25.06.2010

Utstedt av: Tor Erik Einarson

Vedr.: Kabling av VR 300 ECV/B mot kjøkkenhette 251-14

Det hersker tydeligvis litt forvirring om hvordan elektriske forbindelser mellom VR 300 ECV/B og kjøkkenhette 251-14 skal utføres. Derfor følgende info til orientering:

VR 300 ECV/B leveres med ca. 1m ledning påsatt støpsel for 10A, 230V, 1-fase jordet stikkontakt. For elektrisk tilkobling til kjøkkenhette benyttes Ensto spesialkontakter, plassert på aggregatets underside:

- En 3-polt kontakt benyttes for tilkobling av spenning til lys i kjøkkenheten (230V+j)
- en 4-polt kontakt for styrespenning til viftemotorene (0-10V DC).

1) VR 300 ECV/B kan brukes sammen med, og reguleres fra, kjøkkenhette type 251-14. Ved montering av kjøkkenheten direkte på aggregatet, kobles Ensto kontaktene på kjøkkenheten til motsvarende Ensto kontakter på aggregatet.

2) Dersom kjøkkenheten monteres atskilt fra aggregatet, benyttes fast opplegg mellom de 2 enhetene. Benytt for eksempel 2 stk. PFXP plastkabel 3x1,5mm² + jord eller tilsvarende, alternativt 1 stk. PFXP plastkabel 2x1,5mm² + jord (for 230V-forbindelse) og en (Ölflex) signalkabel 3x0,75mm² (for 10V forbindelse).

NB! Det kan benyttes koblingsbokser i det faste opplegget, men hvis Ensto kontaktene ønskes benyttet, må følgende tas med i leveransen (1 stk. av hver type pr. anlegg):

Art. nr.:	Betegnelse:	Montering:
206786	Ensto skjøtekontakt type NAC31SH.W	På 230V kabel, mot aggregat
206797	Ensto skjøtekontakt type NAC32SH.W	På 230V kabel, mot kjøkkenhette
206787	Ensto skjøtekontakt type NAC41SH.W	På styrekabel, mot aggregat
206798	Ensto skjøtekontakt type NAC42SH.W	På styrekabel, mot kjøkkenheten

Systemair AS

P.b. 293
N-4303 SANDNES
Telefon: + 47 51 96 97 00
Telefax: + 47 51 96 97 99
e-mail: mailbox@systemair.no
Besøksadr.: Luramyrveien 38

P.b. 110, Alnabru
N-0614 OSLO
+ 47 23 05 23 00
+ 47 23 05 23 99
Vollavn 20A

P.b. 11 Kristianborg
N-5822 BERGEN
+ 47 55 27 33 20
+ 47 55 27 33 21
Kanalvn. 119

Fossegrenda 30 B
N-7492 TRONDHEIM
+ 47 73 95 65 60
+ 47 73 95 65 79
Fossegrenda 30 B

Industrivn.
N-2072 DAL
+ 47 63 92 36 50
+ 47 63 92 36 99
Industrivn.

Foretaksreg:
NO 929 387 384 MVA
Bankkonto nr.:
6340 05 08455

Koblingsanvisning:

- I de 3-polte Ensto kontaktene kobles fasene inn på klemmene merket "1" og "N", mens jordforbindelse kobles til den midterste klemmen merket med jordingstegn.
- I de 4-polte Ensto kontaktene kobles kabelen slik at det blir kontakt mellom klemmene merket "1", "N" og "2". Den fjerde klemmen, merket med "jordingstegn", benyttes ikke i disse kontaktene.

De "gamle" skjøtekontaktene med 5 poler, art. nr. 12820 og 12821, blir ikke brukt i noen av de nye modellene med EC-teknologi.

For mer info, se nettkatalog med koblingsskjema og montasjeanvisning for VR 300 ECV/B (side 40-41 i montasjeanvisning).

Med vennlig hilsen
Systemair AS

Systemair AS

P.b. 293
N-4303 SANDNES
Telefon: + 47 51 96 97 00
Telefax: + 47 51 96 97 99
e-mail: mailbox@systemair.no
Besøksadr.: Luramyrveien 38

P.b. 110, Alnabru
N-0614 OSLO
+ 47 23 05 23 00
+ 47 23 05 23 99
Vollavn 20A

P.b. 11 Kristianborg
N-5822 BERGEN
+ 47 55 27 33 20
+ 47 55 27 33 21
Kanalvn. 119

Fossegrenda 30 B
N-7492 TRONDHEIM
+ 47 73 95 65 60
+ 47 73 95 65 79
Fossegrenda 30 B

Industrivn.
N-2072 DAL
+ 47 63 92 36 50
+ 47 63 92 36 99
Industrivn.

Foretaksreg:
NO 929 387 384 MVA
Bankkonto nr.:
6340 05 08455