

Este documento apresenta avisos de segurança, instruções e informações importantes destinadas a minimizar os riscos associados ao uso dos sistemas de câmaras da Axon Enterprise, Inc. (Axon). Estas instruções e avisos visam a sua proteção e a segurança de outras pessoas. **Leia todo o documento antes de usar qualquer sistema Axon.** Estes avisos e instruções entram em vigor em **28 de janeiro de 2026** e substituem todas as revisões anteriores. Os avisos mais recentes também estão disponíveis online em www.axon.com.

1. **Leia e obedeça.** Leia, compreenda e siga todas as instruções, manuais, avisos e materiais de formação relevantes do sistema Axon antes de usar qualquer sistema Axon. O não cumprimento pode aumentar o risco de lesões graves, mau funcionamento do sistema ou perda de dados.
2. **Obedeça às leis, regulamentos e orientações da agência aplicáveis.** Utilize os sistemas Axon apenas em conformidade com as leis federais, estaduais e locais aplicáveis, bem como com outros regulamentos ou requisitos legais.

Este documento utiliza um painel de palavras de aviso para sinalizar avisos específicos:

AVISO

Este painel de aviso indica uma situação potencialmente perigosa que, se não for evitada, pode resultar em incêndio, choque elétrico, danos, mau funcionamento do sistema, morte ou ferimentos pessoais.

CUIDADO

Este painel de aviso indica uma situação potencialmente perigosa que, se não for evitada ou levada em consideração, pode resultar em ferimentos leves ou moderados.

Os avisos podem ser seguidos de instruções e informações para ajudar a evitar o perigo e melhorar a segurança.

AVISO! AMBIENTES POTENCIALMENTE EXPLOSIVOS

O não cumprimento destas instruções de segurança pode resultar em incêndio, choque elétrico, danos, mau funcionamento do sistema, morte ou ferimentos pessoais.

Ambientes potencialmente explosivos. A energia elétrica numa área potencialmente explosiva pode causar uma explosão ou incêndio, resultando em ferimentos graves ou até mesmo morte. Áreas com atmosfera potencialmente explosiva são frequentemente, mas nem sempre, claramente sinalizadas. As áreas potenciais podem incluir: áreas de abastecimento (como postos de gasolina); a parte abaixo do convés em barcos; instalações de transferência ou armazenamento de combustível ou produtos químicos; veículos que utilizam gás liquefeito de petróleo (como propano ou butano); áreas onde o ar contém produtos químicos ou partículas (como grãos, poeira ou pós metálicos); e qualquer outra área onde normalmente seria aconselhável desligar o motor do veículo. As câmaras e os sensores Axon contêm tecnologia de transmissão sem fios que transfere radiofrequências pelo ar como forma de transferência de energia. A transmissão sem fios foi considerada um fator de risco para a ignição de um ambiente explosivo. Em situações em que o operador da câmara Axon precise de entrar num ambiente potencialmente explosivo, a Axon

AVISO! AMBIENTES POTENCIALMENTE EXPLOSIVOS

recomenda que o utilizador aja com cautela e desligue o dispositivo antes de entrar no ambiente explosivo. As câmaras e sensores da Axon devem ser tratados da mesma forma que um telemóvel seria tratado nesta situação.

AVISO! ÍMANS DE NEODÍMIO DE TERRAS RARAS

O não cumprimento destas instruções de segurança pode resultar em incêndio, choque elétrico, danos, mau funcionamento do sistema, morte ou ferimentos pessoais. **Ímãs de neodímio.** O suporte magnético Axon contém um ímã de neodímio que emite fortes campos magnéticos capazes de afetar um pacemaker, CDI (desfibrilador implantável), um VNS (estimulador do nervo vago) e outros dispositivos médicos elétricos implantados. Muitos destes dispositivos são fabricados com um recurso que os desativa quando em contacto com um campo magnético forte. Portanto, deve-se ter cuidado para evitar a desativação inadvertida desses dispositivos quando estiverem próximos ao suporte magnético Axon. **Pessoas com pacemaker, CDI, VNS ou outro dispositivo médico elétrico implantado não devem usar o suporte magnético Axon.**

AVISO! AMBIENTES HÚMIDOS

Não exponha os cabos à humidade, neve, chuva ou outros líquidos. Conectar a extremidade de um cabo molhado a outro componente de um sistema Axon pode resultar em incêndio, curto-circuito, choque elétrico ou ferimentos.

AVISO! UTILIZAÇÃO DA AXON DOCK E DA BASE DE DISPOSITIVOS TASER

O não cumprimento destas instruções de segurança pode resultar em incêndio, choque elétrico, danos, mau funcionamento do sistema, morte ou ferimentos pessoais.

Avisos elétricos. Para reduzir o risco de incêndio, choque elétrico ou ferimentos ao usar qualquer base, siga as precauções básicas, incluindo as seguintes:

- Ligue o aparelho a uma tomada de três pinos com aterramento e não remova o pino de aterramento.
- Verifique se a tomada está instalada de acordo com as normas elétricas locais aplicáveis.
- Não utilize adaptadores ou extensões elétricas.
- Desligue a energia e verifique se a energia está completamente desligada antes de realizar qualquer serviço.
- Mantenha-o afastado de água, outros líquidos, substâncias corrosivas e materiais e vapores inflamáveis, como gasolina. Mantenha-o afastado de fontes de eletricidade estática. A eletricidade estática pode danificar a base ou causar mau funcionamento.
- Em caso de descarga eletrostática ou flutuação intermitente de energia, será necessário reiniciar a unidade para que esta recupere a sua funcionalidade completa.

⚠ CUIDADO! UTILIZAÇÃO DA AXON DOCK

Manutenção. A falta de manutenção adequada da base pode causar mau funcionamento do sistema ou impedir o seu funcionamento ideal.

Para reduzir o risco de mau funcionamento, incluindo falhas ou perda de dados:

- 1. Ancoragem e instalação.** As bases devem ser colocadas com segurança numa superfície plana; ao ancorá-las (por exemplo, na parede ou noutra superfície dura e estável), certifique-se de usar acessórios apropriados. Seguem abaixo as diretrizes para a instalação:
 - Cumpra as normas e regulamentos locais e outros aplicáveis relativos à construção e eletricidade;
 - Instale numa área com energia e sistema de climatização redundantes;
 - Instale numa área com temperatura ambiente entre 5 °C e 27 °C (41 °F e 80 °F);
 - Deixe espaço suficiente ao redor da base em todos os lados para garantir ventilação adequada e permitir a circulação de pessoas ou objetos sem que choquem contra ela;
 - Não deixe cabos ou fios expostos, pois podem representar risco de tropeço; e
 - Se for montada numa parede, fixe-a aos montantes da parede ou com buchas para pladur ou betão, conforme o caso.
- 2. Apenas para uso interno.** A base foi fabricada apenas para uso interno. Instale a base em local fechado, longe de humidade excessiva, líquidos, substâncias corrosivas, calor, poeira, luz solar direta, água ou outros fatores ambientais negativos. A instalação dentro do carro pode expor a base a calor excessivo.
- 3. Evite água, outros líquidos e locais húmidos.** Não instale a base perto de líquidos, água ou tubos de água. Não molhe a base. Não ligue uma câmara ou cabo molhado a uma base.

⚠ AVISO! UTILIZAÇÃO DO SISTEMA AXON

O não cumprimento destas instruções de segurança pode resultar em incêndio, choque elétrico, danos, mau funcionamento do sistema, morte ou ferimentos pessoais.

Para evitar possíveis lesões, mau funcionamento ou comprometimento do sistema, tome as seguintes precauções:

- 1. Manipulação dos componentes.** Assegure-se de que as conexões entre os componentes Axon estão corretas (por exemplo, que a câmara corporal Axon esteja inserida corretamente na base). Não deixe cair, esmague, desmonte, deforme, abra, incinere ou insira objetos estranhos nos componentes do sistema Axon. Não deixe os cabos no chão de veículos ou edifícios. Não feche uma porta sobre um cabo.
- 2. Não utilize cabos danificados.**
- 3. Usar com segurança.** Seja cuidadoso e atento ao usar um sistema Axon, inclusive ao conduzir um veículo, andar de bicicleta, conduzir qualquer outro meio de transporte, ao lidar com indivíduos potencialmente violentos ou em situações perigosas ou potencialmente perigosas. Se utilizar um sistema Axon ao conduzir um veículo de transporte, lembre-se das seguintes diretrizes:

- Não faça anotações, não procure informações, não ajuste a câmara nem realize qualquer outra atividade que exija ou distraia a sua atenção. Preste total atenção à condução e à estrada. Utilizar um dispositivo móvel ou terminal de dados móvel (MDT) enquanto conduz pode ser uma distração.
 - Conheça o sistema Axon e as suas funcionalidades.
 - Posicione a câmara e os botões de ativação do sistema Axon num local de fácil acesso.
- 4. Navegue com segurança.** Se o seu sistema Axon estiver emparelhado ou combinado com um telemóvel, dispositivo móvel ou MDT e possuir aplicações que forneçam mapas, bússola digital, direções, rastreamento ou assistência de navegação baseados em localização, essas aplicações devem ser usadas apenas para assistência básica de navegação e não devem ser consideradas como base para determinar localizações precisas, proximidade, distância ou direção. Os mapas, a bússola digital, as direções e as aplicações baseadas em localização fornecidos pela Axon dependem de dados recolhidos e serviços prestados por terceiros. Estes serviços de dados estão sujeitos a alterações, podem não estar disponíveis em todas as áreas geográficas ou podem não ser precisos, resultando em mapas, rumos de bússola digital, direções ou informações baseadas em localização que podem estar indisponíveis, imprecisas ou incompletas. Compare as informações fornecidas no sistema Axon com o ambiente ao seu redor e consulte a sinalização afixada para resolver quaisquer discrepâncias.
 - 5. Segurança dos fios e da montagem.** Caso o sistema cause desconforto físico, interrompa o uso ou encontre uma maneira alternativa de usar o equipamento. Nunca enrole fios em volta do pescoço.
 - 6. Evitar danos à audição.** Podem ocorrer danos, comprometimento ou perda auditiva, que podem ser permanentes, se uma câmara Axon Flex ou Axon Flex 2 for montada perto da sua cabeça e utilizada com volume elevado. Ajuste o volume para um nível seguro e confortável. Tenha em mente que pode adaptar-se, com o tempo, a um volume de som mais alto que pode parecer normal, mas que pode ser prejudicial à sua audição.
 - 7. Perigo de asfixia.** Os sistemas Axon contêm peças pequenas, que podem representar risco de asfixia. Mantenha os sistemas Axon e respetivos acessórios longe do alcance de crianças pequenas.
 - 8. Movimentos repetitivos.** Ao realizar atividades repetitivas, como digitar num telemóvel ou outro dispositivo, pode sentir desconforto ocasional, que pode causar lesões, inclusive permanentes, na mão, pulso, braço, ombro, pescoço ou noutras partes do corpo. Faça pausas frequentes e, se sentir desconforto durante ou após a utilização, interrompa e consulte um médico.
 - 9. Use apenas componentes, baterias e acessórios aprovados pela Axon.** Devem ser utilizados apenas componentes, baterias e acessórios aprovados pela Axon com os sistemas. Danos causados pela utilização de componentes, baterias ou acessórios não aprovados pela Axon anularão a garantia. Componentes não aprovados pela Axon podem causar mau funcionamento e colocar o utilizador ou outras pessoas em risco de lesões.

⚠ AVISO! CÂMARA FRONTAL AXON FLEET 3

As câmaras Axon Fleet 3 podem aquecer muito durante o funcionamento, especialmente quando expostas a

temperaturas ambiente elevadas. Tenha cuidado ao tocar na superfície da câmara para evitar o risco de queimaduras.

AVISO! BATERIAS

O não cumprimento destas instruções de segurança pode resultar em incêndio, choque elétrico, danos, mau funcionamento do sistema, morte ou ferimentos pessoais. Danos nas baterias ou o seu manuseamento inadequado podem resultar em incêndio, choque elétrico, danos, avarias do sistema, perda de dados ou ferimentos pessoais.

Para evitar possíveis ferimentos, vazamentos, sobreaquecimento ou explosão das baterias, tome as seguintes precauções:

- 1. Não substitua as baterias do sistema Axon Flex, do sistema Axon Flex 2, da câmara corporal Axon Body, da câmara corporal Axon Body 3, da câmara corporal Axon Body 4 ou da unidade de alimentação Axon Fleet.** As baterias do sistema Axon Flex, do sistema Axon Flex 2, da câmara corporal Axon e da unidade de alimentação Axon Fleet não foram projetadas para serem substituídas. **NÃO** tente substituir estas baterias. As baterias da câmara Axon Body 2 são substituíveis apenas por baterias aprovadas pela Axon.
- 2. Evitar temperaturas extremas.** Não exponha a bateria a calor excessivo, frio, água, outros líquidos ou substâncias corrosivas. Não utilize nem deixe as baterias das câmaras corporais dos agentes perto de uma fonte de calor ou em temperaturas muito altas (por exemplo, fogo, aquecedor, sob luz solar direta e intensa ou dentro de um veículo em clima extremamente quente). Caso contrário, a bateria pode sobreaquecer, causar um incêndio ou ter o seu desempenho comprometido, reduzindo a sua vida útil. A bateria da unidade de alimentação Axon Fleet foi projetada para ser instalada no compartimento do passageiro de um veículo. Não instale a unidade de alimentação Axon Fleet no compartimento do motor, na parte externa de um veículo ou em qualquer local que a exponha continuamente à luz solar direta, água, outros líquidos ou substâncias corrosivas.
- 3. Evitar eletricidade estática.** Mantenha a bateria longe de fontes de eletricidade estática. A eletricidade estática pode danificar a bateria, o que pode resultar em ferimentos graves.
- 4. Recarregar.** Ao recarregar equipamentos Axon, utilize a base de carregamento ou uma fonte de alimentação aprovada pela Axon especificamente para essa finalidade. Não inverta os terminais positivo (+) e negativo (-). Não ligue a bateria a uma tomada elétrica sem usar um adaptador aprovado pela Axon. A unidade de alimentação Axon Fleet foi projetada para ser recarregada com o motor do veículo em funcionamento. Não tente recarregar a unidade de energia da Axon Fleet por outros meios.
- 5. Manuseamento.** Ao carregar ou acoplar um componente Axon, assegure-se de que as conexões entre os equipamentos Axon estejam corretas. Para evitar o risco de incêndio, queimaduras ou danos à sua bateria, não faça o seguinte: não deixe que objetos metálicos toquem nos contactos da bateria; não bata ou atire a bateria; não solde a bateria diretamente nem a perfure com um prego ou outro objeto pontiagudo; não desmonte, não tente provocar curto-circuito nem aqueça as baterias; e não coloque as baterias

no fogo. Fazer isso pode causar explosão da bateria, vazamento, danos ao sistema, ferimentos ou incêndio.

- 6. Aparência anormal.** Se a bateria exalar odor, gerar calor, ficar descolorida ou deformada, ou apresentar qualquer anormalidade durante a utilização, recarga ou armazenamento, coloque imediatamente o componente Axon com a bateria num recipiente fechado, como uma caixa de metal.
- 7. Evitar o contacto do ácido da bateria com a pele ou os olhos.** Caso o ácido da bateria entre em contacto com os olhos devido a um vazamento, não esfregue os olhos. Lave os olhos com água corrente limpa e procure atendimento médico imediatamente. O contacto do ácido da bateria com os olhos ou a pele pode causar ferimentos graves, incluindo a perda da visão.
- 8. Eliminação.** Elimine as baterias corretamente; entre em contacto com a empresa de recolha de lixo local para obter informações sobre as restrições locais para a eliminação ou reciclagem de baterias. Não elimine a bateria no fogo ou em locais quentes; a bateria pode explodir se colocada no fogo. Não elimine a bateria na água.

AVISO! INSTALAÇÕES EM VEÍCULOS

O não cumprimento destas instruções de segurança pode resultar em danos, mau funcionamento do sistema, morte ou ferimentos pessoais.

Para evitar possíveis lesões ou mau funcionamento do sistema, tome as seguintes precauções:

- 1. Ancoragem e instalação.** Se o sistema Axon for instalado na cabine do veículo (numa zona diferente da localizada sob a consola central), deverá ser fixado permanentemente para evitar ferimentos. Não instale um sistema Axon em nenhum local que possa interferir no acionamento do airbag.
- 2. Evitar temperaturas extremas.** Não exponha o sistema Axon a calor excessivo, frio, água, outros líquidos ou substâncias corrosivas. Não instale o sistema Axon no compartimento do motor, na parte externa de um veículo ou em qualquer local que o exponha continuamente à luz solar direta, água, outros líquidos ou substâncias corrosivas.
- 3. Aviso sobre a utilização da Axon Dock em veículos.** A instalação de uma Axon Dock num veículo pode expor a base a temperaturas excessivas. As temperaturas dentro do veículo podem exceder o limite para recarregar um dispositivo Axon na base.

AVISO! DESMONTAGEM E ELIMINAÇÃO

Não desmonte. Consulte as orientações da sua agência para o manuseamento e eliminação adequados.

CUIDADO! PERDA DE DADOS

Leia e obedeça. Siga sempre todas as instruções, avisos e materiais de formação da Axon para minimizar riscos e perda de dados.

Mantenha o sistema em boas condições. A falta de manutenção ou de utilização do sistema Axon ou da Axon Dock ("base") conforme as instruções pode causar mau funcionamento do sistema ou impedir o seu funcionamento adequado ou ideal. O conteúdo gravado na memória pode ser comprometido, destruído ou apagado por erros de manuseamento, mau funcionamento do sistema ou da unidade, ou durante

CUIDADO! PERDA DE DADOS

trabalhos de reparação. Faça backup e guarde o conteúdo importante conforme necessário, após cada turno e antes de devolver o equipamento para reparação.

Instalação e atualização de software. Instale o software Evidence Sync no computador apropriado antes de tentar transferir ficheiros de uma câmara Axon para um computador ou para os serviços Axon Evidence (Evidence.com). Certifique-se de que o software e o firmware mais recentes estejam instalados nos componentes do sistema.

CUIDADO! MANUTENÇÃO

A manutenção ou a utilização inadequada do sistema Axon podem causar mau funcionamento ou falha no funcionamento correto ou ideal do sistema, incluindo falha na captura de dados e corrupção ou perda de dados.

Para reduzir o risco de mau funcionamento, incluindo falhas, corrupção ou perda de dados:

- 1. Carregar a bateria.** As baterias do sistema Axon devem ser carregadas antes da utilização. Utilize apenas carregadores, cabos de carregamento ou bases Axon aprovadas. Tenha em mente que uma bateria pode parar de funcionar, não carregar, não manter a carga ou deteriorar-se com o tempo.
- 2. Atualizar o firmware e o software regularmente.** Os sistemas Axon possuem capacidade para atualização de firmware e software através dos serviços Axon Evidence ou do software Evidence Sync. É importante adquirir, atualizar e manter a versão mais recente do software. O software atual pode ser obtido a partir da Axon Evidence.
- 3. Armazenamento.** Não guarde o sistema Axon ou os seus acessórios nos seguintes locais ou nas seguintes condições:
 - Em qualquer lugar extremamente quente, frio ou húmido:
 - As câmaras Axon para utilização em agentes não foram projetadas para trabalhar em temperaturas acima de 50 °C (122 °F) ou abaixo de -20 °C (-4 °F).
 - As câmaras Axon para uso em agentes não devem ser armazenadas em ambientes onde a temperatura possa exceder 35 °C (95 °F) (como sob luz solar direta, perto de aquecedores ou num veículo em clima extremamente quente) ou expostas a temperaturas abaixo de -20 °C (-4 °F).
 - Os sistemas Axon para aplicações em automóveis são classificados para diferentes temperaturas. Consulte a ficha técnica correspondente.
 - Com a bateria completamente descarregada.
 - Próximo a campos magnéticos fortes ou vibrações mecânicas.
 - Todos os aparelhos devem ser desligados antes de serem armazenados.
- 4. Exposição a ímans ou campos magnéticos.** Não utilize o sistema Axon próximo a ímans ou campos magnéticos não autorizados, pois isso pode fazer com que o sistema Axon ligue ou desligue a câmara involuntariamente.
- 5. Evitar a exposição a condições húmidas.** Se um componente do sistema (incluindo uma câmara ou controlador) for encharcado ou imerso em água, água do mar ou outro líquido, NÃO utilize o componente. Não tente secar o componente Axon com uma fonte de calor externa,

como um forno de micro-ondas ou um secador de cabelo. Não ligue um cabo molhado à câmara ou ao carregador. Não coloque uma câmara molhada numa base de carregamento. Não utilize uma base molhada. Um componente Axon que tenha sido danificado devido à exposição a líquidos não pode ser reparado.

- 6. Reparar ou modificar.** Nunca tente reparar ou modificar o sistema Axon por conta própria, exceto conforme especificamente descrito nas instruções de operação específicas do modelo. O serviço deve ser prestado exclusivamente pela Axon ou por um prestador de serviços autorizado. A desmontagem do sistema Axon pode causar danos que não sejam cobertos pela garantia do produto. Para informações sobre serviços, acesse a: www.axon.com.

CUIDADO! ONDAS DE RÁDIO



Ondas de rádio. Alterações ou modificações não expressamente aprovadas por escrito pelo fabricante podem anular a autorização do utilizador para operar o equipamento.

O sistema Axon contém um transmissor e um recetor de rádio. Foi projetado e fabricado para não exceder os limites de emissão de exposição à energia de radiofrequência (RF) estabelecidos pela Comissão Federal de Comunicações (FCC) do governo dos EUA, pela Industry Canada (IC) e pelas recomendações do Conselho da União Europeia (UE).

Os limites da FCC fazem parte de diretrizes abrangentes e estabelecem os níveis permitidos de energia de radiofrequência para a população em geral. As diretrizes da FCC são baseadas em padrões que foram desenvolvidos por organizações científicas independentes por meio de avaliações periódicas e rigorosas de estudos científicos. As normas incluem uma margem de segurança substancial, concebida para garantir a segurança de todas as pessoas, independentemente da idade e do estado de saúde. Antes que um modelo de dispositivo esteja disponível para venda ao público, deve ser testado e certificado pela FCC para garantir que não excede o limite estabelecido pelo governo para os requisitos de exposição segura.

Os sistemas Axon foram testados e considerados em conformidade com os limites para dispositivos digitais de Classe A (bases Axon) e Classe B (câmaras corporais Axon), de acordo com a Parte 15 das Normas da FCC. As bases Axon são recomendadas para instalações comerciais e industriais. As câmaras corporais Axon são projetadas para fornecer proteção adequada contra interferências prejudiciais em ambientes residenciais. Este equipamento gera, utiliza e pode irradiar energia de radiofrequência e, se não for instalado e utilizado de acordo com as instruções, pode causar interferência prejudicial às comunicações de rádio. No entanto, não há garantia de que não ocorrerá interferência numa instalação específica. Caso este equipamento cause interferência prejudicial à receção de rádio ou televisão, o que pode ser determinado ligando e desligando o equipamento, recomenda-se que o utilizador tente corrigir a interferência por meio de uma ou mais das seguintes medidas:

- Reorientar ou reposicionar a antena recetora.
- Aumentar a distância entre o equipamento e o recetor.
- Ligar o equipamento a uma tomada num circuito diferente daquele ao qual o recetor está conectado.
- Entre em contacto com o Departamento de Apoio ao Cliente da Axon para obter ajuda.

AVISO DA FCC/IC: Os sistemas Axon atendem aos limites de exposição humana para utilização junto ao corpo, conforme estabelecido no Boletim 65 da OET, de 2001, e na norma ANSI/IEEE C95.1, de 1992. A utilização correta deste rádio, de acordo com as instruções do produto, resultará numa exposição substancialmente abaixo dos limites recomendados pela FCC. Para atender aos limites de exposição à radiofrequência (RF) da FCC e da ANSI C95.1, estes dispositivos foram testados quanto à conformidade com os limites de exposição a RF da FCC na configuração típica. A potência de saída irradiada destes dispositivos sem fios está muito abaixo dos limites de exposição à radiofrequência da FCC.

Os sistemas Axon estão em conformidade com a Parte 15 das normas da FCC. O funcionamento está sujeito às seguintes duas condições: (1) o dispositivo não pode causar interferência prejudicial e (2) o dispositivo deve aceitar qualquer interferência recebida, incluindo interferência que possa causar operação indesejada.

NOTA: Modificações não autorizadas podem anular a garantia e a autorização do utilizador para utilizar o equipamento.

Os sistemas Axon estão em conformidade com a(s) norma(s) RSS isenta(s) de licença da Industry Canada. O funcionamento está sujeito às seguintes duas condições: (1) o dispositivo não pode causar interferência e (2) o dispositivo deve aceitar qualquer interferência, incluindo interferência que possa causar operação indesejada do dispositivo.

Secção 8.4 do RSS-GEN

Os sistemas Axon estão em conformidade com a(s) norma(s) RSS isenta(s) de licença da Industry Canada. O funcionamento está sujeito às seguintes duas condições: 1) o dispositivo não pode causar interferência, e 2) o dispositivo deve aceitar qualquer interferência, incluindo interferência que possa causar funcionamento indesejado do dispositivo.

Secção 8.3 do RSS-GEN

Segundo as normas da Industry Canada, os transmissores de rádio só podem operar utilizando uma antena de um tipo e com ganho máximo (ou inferior) aprovados para o transmissor pela Industry Canada. Para reduzir a potencial interferência de rádio para outros utilizadores, o tipo de antena e o seu ganho devem ser escolhidos de forma a que a potência isotrópica irradiada equivalente (PIRE) não seja maior do que a necessária para uma comunicação bem-sucedida.

Conformément à la réglementation d'Industrie Canada, émetteur radio ne peut fonctionner qu'au moyen d'une antenne d'un seul type et d'un gain maximal (ou inférieur) approuvé pour l'émetteur par Industrie Canada. Dans le but de réduire les risques de brouillage radioélectrique pour les autres utilisateurs, il faut choisir le type d'antenne et son gain de sorte que la puissance isotrope rayonnée équivalente (p.i.r.e.) ne dépasse pas celle requise pour établir une communication satisfaisante.

OS SISTEMAS AXON ATENDEM AOS REQUISITOS GOVERNAMENTAIS DE EXPOSIÇÃO A ONDAS DE RÁDIO.

{ ▲, ▲ AXON, Axon, Axon Body, Axon Evidence, Axon Fleet, Axon Flex, Axon Signal e TASER são marcas comerciais da Axon Enterprise, Inc., algumas das quais estão registadas nos Estados Unidos da América e noutros países. Para obter mais informações, visite www.axon.com/legal. Todos os direitos reservados. © 2026 Axon Enterprise, Inc.