

Dieses Dokument enthält wichtige Sicherheitswarnungen, Anweisungen und Informationen zwecks Minimierung der mit dem Einsatz von Kamerasystemen von Axon Enterprise Inc. („Axon“) einhergehenden Gefahren. Diese Anweisungen und Warnhinweise dienen sowohl Ihrem eigenen Schutz als auch dem Schutz anderer Personen. **Lesen Sie das gesamte Dokument, bevor Sie ein System von Axon verwenden.**

Die vorliegenden Anweisungen und Warnhinweise treten am **28. Januar 2026** in Kraft und ersetzen alle vorangegangenen Versionen. Die jeweils aktuellen Warnhinweise werden außerdem online auf www.axon.com veröffentlicht.

1. **Hinweise und Anweisungen befolgen.** Lesen, verstehen und befolgen Sie alle aktuellen Axon-Systemanweisungen, Handbücher, Warnhinweise sowie einschlägigen Axon-Schulungsmaterialien, bevor Sie ein Axon-System verwenden. Andernfalls besteht ein erhöhtes Risiko schwerwiegender Verletzungen, Systemstörungen oder Datenverluste.
2. **Geltende Gesetze und Vorschriften sowie Behördenrichtlinien beachten.** Verwenden Sie Axon-Systeme ausschließlich in Übereinstimmung mit auf Bundes-, Landes- und kommunaler Ebene geltenden Gesetzen sowie sonstigen Vorschriften oder gesetzlichen Anforderungen.

Im Rahmen dieses Dokuments werden verschiedene Warnfelder verwendet:

WARNUNG

Dieses Warnfeld weist auf eine potenziell gefährliche Situation hin, die, wenn sie nicht vermieden wird, zu Bränden, Stromschlägen, Beschädigungen, Systemstörungen, Tod oder Verletzungen führen kann.

ACHTUNG

Dieses Warnfeld weist auf eine potenziell gefährliche Situation hin, die bei Nichtbeachtung zu leichten oder mittelschweren Verletzungen führen kann.

Auf Warnhinweise können Anweisungen und Informationen folgen, die dazu beitragen, die Gefahr zu vermeiden und die Sicherheit zu erhöhen.

WARNUNG! **EXPLOSIONSGEFÄHRDETE UMGEBUNGEN**

Die Nichtbeachtung dieser Sicherheitsanweisungen kann zu Bränden, Stromschlägen, Beschädigungen, Systemstörungen, Tod oder Verletzungen führen.

Explosionsgefährdete Umgebungen. Elektrische Energie kann in einem explosionsgefährdeten Bereich eine Explosion oder einen Brand verursachen, die bzw. der zu schweren Verletzungen oder sogar zum Tod führen kann. Bereiche mit explosionsgefährdeter Atmosphäre sind oft, aber nicht immer, deutlich gekennzeichnet. Mögliche Bereiche können sein: Tankbereiche (z. B. Tankstellen); unter Deck auf Booten; Umschlags- oder Lagereinrichtungen für Brennstoffe oder Chemikalien; Fahrzeuge, die mit Flüssiggas (z. B. Propan oder Butan) betrieben werden; Bereiche, in denen die Luft Chemikalien oder Partikel enthält (z. B. Getreide, Staub oder Metallpulver); und alle anderen Bereiche, in denen Ihnen normalerweise empfohlen wird, den Motor Ihres Fahrzeugs abzustellen. Axon-Kameras und Axon-Sensoren enthalten drahtlose Übertragungstechnologie, bei der Funkfrequenzen über die Luft als Form der

WARNUNG!

EXPLOSIONSGEFÄHRDETE UMGEBUNGEN

Energieübertragung übertragen werden. Die drahtlose Übertragung wurde als Risikofaktor für das Entzünden einer explosionsgefährdeten Umgebung eingestuft. In Situationen, in denen eine Axon-Kamera in einen potenziell explosionsgefährdeten Bereich mitgeführt werden muss, empfiehlt Axon, im Zweifel vorsichtig zu handeln und das Gerät vor dem Betreten des explosionsgefährdeten Bereichs auszuschalten. Axon-Kameras und -Sensoren sind in einem solchen Fall genauso zu behandeln wie ein Mobiltelefon.

WARNUNG! NEODYM-SELTENERDMAGNETE

Die Nichtbeachtung dieser Sicherheitsanweisungen kann zu Bränden, Stromschlägen, Beschädigungen, Systemstörungen, Tod oder Verletzungen führen.

Neodym-Magnete. Die Axon-Magnethalterung enthält einen Neodym-Magneten, der starke Magnetfelder aussendet, die Herzschrittmacher, ICDs (implantierbare Defibrillatoren), VNS-Systeme (Vagusnervstimulatoren) und andere implantierte elektrische Medizinprodukte beeinträchtigen können. Viele dieser Geräte sind mit einer Funktion ausgestattet, die sie bei Kontakt mit einem starken Magnetfeld deaktiviert. Daher ist darauf zu achten, dass solche Geräte nicht unbeabsichtigt deaktiviert werden, wenn sie sich in unmittelbarer Nähe der Axon-Magnethalterung befinden. **Personen mit Herzschrittmachern, ICDs, VNS-Systemen oder anderen implantierten elektrischen Medizinprodukten sollten die Axon-Magnethalterung nicht tragen.**

WARNUNG! FEUCHTE UMGEBUNGEN

Setzen Sie die Kabel keiner Feuchtigkeit, Schnee, Regen oder anderen Flüssigkeiten aus. Wird das Ende eines nassen Kabels an eine andere Komponente eines Axon-Systems angeschlossen, kann dies zu Bränden, Kurzschlüssen, Stromschlägen oder Verletzungen führen.

WARNUNG! VERWENDUNG DER AXON DOCK- UND DER TASER-DOCKINGSTATION

Die Nichtbeachtung dieser Sicherheitsanweisungen kann zu Bränden, Stromschlägen, Beschädigungen, Systemstörungen, Tod oder Verletzungen führen.

Warnhinweise zur Elektrik. Um das Risiko von Bränden, elektrischen Schlägen oder Verletzungen von Personen bei der Verwendung eines Docks zu verringern, sind grundlegende Vorsichtsmaßnahmen zu beachten, einschließlich der folgenden:

- Stecken Sie das Gerät in eine geerdete 3-polige Steckdose und entfernen Sie nicht den Massestift.
- Vergewissern Sie sich, dass die Steckdose gemäß den geltenden örtlichen elektrischen Vorschriften installiert wurde.
- Verwenden Sie keinen Adapter und kein Verlängerungskabel.



WARNUNG! VERWENDUNG DER AXON DOCK- UND DER TASER-DOCKINGSTATION

- Trennen Sie die Stromversorgung und vergewissern Sie sich vor Wartungsarbeiten, dass die Stromversorgung getrennt ist.
- Halten Sie Wasser, andere Flüssigkeiten, ätzende Substanzen sowie brennbare Materialien und Dämpfe wie Benzin fern. Von Quellen statischer Elektrizität fernhalten. Statische Elektrizität kann das Dock beschädigen oder zu Fehlfunktionen führen.
- Im Falle einer elektrostatischen Entladung oder intermittierender Spannungsschwankungen muss das Gerät aus- und wieder eingeschaltet werden, um die volle Funktionalität wiederherzustellen.



ACHTUNG! AXON DOCK-NUTZUNG

Instandhaltung und Pflege. Eine unzureichende Wartung des Docks kann Fehlfunktionen verursachen oder den optimalen Betrieb beeinträchtigen.

So verringern Sie das Risiko von Fehlfunktionen, einschließlich Ausfall oder Datenverlust:

- 1. Verankerung und Installation.** Docks sollten sicher auf einer ebenen Oberfläche platziert werden. Achten Sie bei der Verankerung (z. B. an einer Wand oder einer anderen harten und stabilen Oberfläche) darauf, geeignete Beschläge zu verwenden. Im Folgenden finden Sie Richtlinien für die Installation:
 - Halten Sie die geltenden lokalen sowie sonstigen einschlägigen Bau- und Elektrovorschriften sowie -normen ein;
 - Installieren Sie das Gerät in einem Bereich mit redundanter Stromversorgung und redundanter HLK-Anlage;
 - Installieren Sie das Gerät in einem Bereich mit einer Umgebungstemperatur von 5 °C bis 27 °C (41 °F bis 80 °F);
 - Lassen Sie an allen Seiten der Dockingstation ausreichend Platz, um eine ordnungsgemäße Belüftung zu gewährleisten und ein sicheres Bewegen darum zu ermöglichen, ohne dass Personen oder Gegenstände dagegen stoßen;
 - Verlegen Sie Kabel oder Leitungen nicht so, dass sie eine Stolpergefahr darstellen; und
 - Befestigen Sie die Dockingstation bei Wandmontage, je nach Wandtyp, an Wandständern oder mit geeigneten Trockenbau- bzw. Betonankern.
- 2. Nur für den Innenbereich geeignet.** Das Dock ist ausschließlich für den Innenbereich bestimmt. Installieren Sie die Dockingstation in geschlossenen Räumen, fern von übermäßiger Feuchtigkeit, Flüssigkeiten, ätzenden Substanzen oder Hitze, Staub, direkter Sonneneinstrahlung, Wasser sowie anderen negativen Umwelteinflüssen. Bei Installationen im Fahrzeug kann das Dock übermäßiger Hitze ausgesetzt werden.
- 3. Vermeiden Sie Wasser, andere Flüssigkeiten und feuchte Orte.** Installieren Sie das Dock nicht in der Nähe von Flüssigkeiten, Wasser oder Wasserleitungen. Achten Sie darauf, dass das Dock nicht nass wird. Schließen Sie keine nassen Kameras oder Kabel an ein Dock an.



WARNUNG! AXON SYSTEM-NUTZUNG

Die Nichtbeachtung dieser Sicherheitsanweisungen kann zu Bränden, Stromschlägen, Beschädigungen, Systemstörungen, Tod oder Verletzungen führen.

Um mögliche Verletzungen, Systemstörungen oder -kompromittierungen zu vermeiden, treffen Sie die folgenden Vorsichtsmaßnahmen:

- 1. Umgang mit den Komponenten.** Stellen Sie sicher, dass die Axon-Komponenten ordnungsgemäß miteinander verbunden sind (z. B. dass die Axon-Body-Cam korrekt in das Dock eingesetzt ist). Lassen Sie die Komponenten des Axon-Systems nicht fallen und vermeiden Sie Quetschen, Zerlegen, Verformen, Öffnen, Verbrennen oder das Einführen von Fremdkörpern. Lassen Sie keine Kabel auf dem Boden von Fahrzeugen oder Gebäuden liegen. Schließen Sie die Tür nicht über einem Kabel.
- 2. Verwenden Sie keine beschädigten Kabel.**
- 3. Sicherer Betrieb.** Seien Sie bei der Verwendung eines Axon-Systems stets vorsichtig und aufmerksam – auch beim Führen eines Fahrzeugs, beim Fahrradfahren, beim Bedienen anderer Fortbewegungsmittel, im Umgang mit potenziell gewalttätigen Personen oder beim Bewältigen gefährlicher bzw. potenziell gefährlicher Situationen. Wenn Sie ein Axon-System während der Bedienung eines Fortbewegungsmittels verwenden, beachten Sie die folgenden Richtlinien:
 - Machen Sie keine Notizen, rufen Sie keine Informationen ab, nehmen Sie keine Kameraeinstellungen vor und führen Sie keine anderen Tätigkeiten aus, die Ihre Aufmerksamkeit erfordern oder ablenken. Richten Sie Ihre volle Aufmerksamkeit auf das Führen des Fahrzeugs oder Fortbewegungsmittels sowie auf die Straße. Die Verwendung eines mobilen Geräts oder eines mobilen Datenterminals (MDT) während des Führens eines Fahrzeugs oder Fortbewegungsmittels kann ablenken.
 - Lernen Sie das Axon-System und seine Funktionen kennen.
 - Positionieren Sie die Kamera und die Aktivierungstasten des Axon-Systems in Reichweite.
- 4. Navigieren Sie sicher.** Ist Ihr Axon-System mit einem Mobiltelefon, einem Gerät oder einem MDT gekoppelt oder kombiniert und verfügt es über Anwendungen, die Karten, digitale Kompasskurse, Wegbeschreibungen oder standortbezogene Ortsungs- und Navigationshilfen bereitstellen, sollten diese Anwendungen nur als grundlegende Navigationshilfe verwendet werden und nicht zur Bestimmung von genauen Standorten, Nähen, Entfernungen oder Richtungen herangezogen werden. Die von Axon bereitgestellten Karten, digitalen Kompass, Wegbeschreibungen und standortbezogenen Anwendungen sind auf von Dritten erhobenen Daten und bereitgestellte Dienste angewiesen. Diese Datendienste können sich ändern, sind möglicherweise nicht in allen geografischen Gebieten verfügbar oder nicht genau, was dazu führt, dass Karten, digitale Kompassrichtungen, Wegbeschreibungen oder standortbezogene Informationen möglicherweise nicht verfügbar, ungenau oder unvollständig sind. Vergleichen Sie die im Axon-System bereitgestellten Informationen mit Ihrer Umgebung und beachten Sie Schilder, um etwaige Unstimmigkeiten zu korrigieren.
- 5. Sicherheit beim Verdrahten und Montieren.** Sollte das System körperliche Beschwerden verursachen, stellen Sie

die Verwendung ein oder suchen Sie nach einer alternativen Möglichkeit, das Gerät zu tragen. Wickeln Sie niemals Drähte um den Hals.

6. **Vermeidung von Gehörschäden.** Hörschäden, Beeinträchtigungen oder Hörverluste können auftreten und dauerhaft sein, wenn eine Axon Flex- oder Axon Flex 2-Kamera in der Nähe des Kopfes montiert und mit hoher Lautstärke verwendet wird. Stellen Sie die Lautstärke auf ein sicheres und angenehmes Niveau ein. Beachten Sie, dass Sie sich im Laufe der Zeit an eine höhere Lautstärke gewöhnen können, die zwar normal klingt, aber Ihr Gehör schädigen kann.
7. **Erstickungsgefahr.** Die Axon-Systeme enthalten Kleinteile, die eine Erstickungsgefahr darstellen können. Halten Sie die Axon-Systeme und das dazugehörige Zubehör von Kleinkindern fern.
8. **Sich wiederholende Bewegungen.** Wenn Sie wiederholende Aktivitäten ausführen, wie z. B. das Tippen auf einem Mobiltelefon oder Gerät, kann es gelegentlich zu Beschwerden kommen, die zu Verletzungen, einschließlich dauerhafter Verletzungen, in der Hand, im Handgelenk, im Arm, in der Schulter, im Nacken oder in einem anderen Körperteil führen können. Machen Sie häufige Pausen und wenn Sie sich während oder nach der Anwendung unwohl fühlen, beenden Sie die Anwendung und suchen Sie einen Arzt auf.
9. **Verwenden Sie nur von Axon zugelassene Komponenten, Akkus und Zubehör.** Für die Systeme dürfen nur von Axon zugelassene Komponenten, Akkus und Zubehör verwendet werden. Schäden, die durch die Verwendung anderer als von Axon zugelassener Komponenten, Akkus oder Zubehör entstehen, führen zum Erlöschen der Garantie. Nicht von Axon zugelassene Komponenten können Fehlfunktionen verursachen und den Benutzer oder andere Personen einem Verletzungsrisiko aussetzen.



WARNUNG! AXON FLEET 3-FRONTKAMERA

Axon Fleet 3-Kameras können während des Betriebs sehr heiß werden, insbesondere wenn sie erhöhten Umgebungstemperaturen ausgesetzt sind. Seien Sie vorsichtig, wenn Sie die Oberfläche der Kamera berühren, um das Risiko von Verbrennungen zu vermeiden.



WARNUNG! AKKUS

Die Nichtbeachtung dieser Sicherheitsanweisungen kann zu Bränden, Stromschlägen, Beschädigungen, Systemstörungen, Tod oder Verletzungen führen. Beschädigungen oder unsachgemäße Handhabung von Akkus können zu Bränden, Stromschlägen, Schäden, Systemstörungen, Datenverlust oder Verletzungen führen.

Um mögliche Verletzungen, Auslaufen, Überhitzung oder Explosion von Akkus zu vermeiden, treffen Sie die folgenden Vorsichtsmaßnahmen:

1. **Tauschen Sie die Akkus im Axon Flex-System, Axon Flex 2-System, der Axon-Body-Cam, Axon Body 3-Kamera, Axon Body 4-Kamera oder dem Axon Fleet-Netzteil nicht aus.** Die Akkus des Axon Flex-Systems, des Axon Flex 2-Systems, der Axon-Body-Cam und der Axon Fleet-Stromversorgungseinheit sind nicht für den Austausch bestimmt. Versuchen Sie NICHT, diese Akkus zu ersetzen.

Die Akkus der Axon Body 2-Kamera können nur durch von Axon zugelassene Akkus ausgetauscht werden.

2. **Vermeiden Sie extreme Temperaturen.** Setzen Sie den Akku keiner übermäßigen Hitze, Kälte, Wasser, anderen Flüssigkeiten oder ätzenden Substanzen aus. Verwenden oder lagern Sie die Akkus für am Körper getragene Kameras nicht in der Nähe von Wärmequellen oder bei sehr hohen Temperaturen (z. B. Feuer, Heizgeräte, starke direkte Sonneneinstrahlung oder in einem Fahrzeug bei extrem heißem Wetter). Andernfalls kann der Akku überhitzen, einen Brand verursachen oder seine Leistung verlieren und seine Lebensdauer verkürzt werden. Der Akku in der Axon Fleet-Stromversorgungseinheit ist für den Einbau im Fahrgastraum eines Fahrzeugs konzipiert. Installieren Sie die Axon Fleet-Stromversorgungseinheit nicht im Motorraum, an der Außenseite eines Fahrzeugs oder an einem Ort, an dem sie dauerhaft direkter Sonneneinstrahlung, Wasser, anderen Flüssigkeiten oder ätzenden Substanzen ausgesetzt wäre.
3. **Vermeiden Sie statische Elektrizität.** Halten Sie den Akku von Quellen statischer Elektrizität fern. Statische Elektrizität kann den Akku beschädigen, was zu schwerwiegenden Verletzungen führen kann.
4. **Aufladen.** Verwenden Sie zum Aufladen von Axon-Geräten das Dock oder eine von Axon zugelassene Stromquelle. Vertauschen Sie nicht die Plus- (+) und Minuspole (-). Schließen Sie den Akku nur mit einem von Axon zugelassenen Adapter an eine Steckdose an. Die Axon Fleet-Stromversorgungseinheit ist so konzipiert, dass sie bei laufendem Fahrzeugmotor aufgeladen werden kann. Versuchen Sie nicht, das Axon Fleet-Netzteil auf andere Weise aufzuladen.
5. **Handhabung.** Stellen Sie beim Laden oder Andocken einer Axon-Komponente sicher, dass die Verbindungen zwischen den Axon-Geräten ordnungsgemäß hergestellt sind. Um das Risiko von Bränden, Verbrennungen oder Schäden am Akku zu vermeiden, bringen Sie keine metallischen Gegenstände mit den Akkukontakten in Berührung, schlagen oder werfen Sie den Akku nicht, löten oder durchstechen Sie den Akku nicht mit einem Nagel oder einem anderen scharfen Gegenstand, zerlegen, kurzschließen oder erhitzen Sie keine Akkus und werfen Sie Akkus nicht ins Feuer. Andernfalls besteht die Gefahr einer Akkuxplosion, eines Auslaufens des Akkus, eines Systemschadens, einer Verletzung oder eines Brandes.
6. **Ungewöhnliches Erscheinungsbild.** Wenn der Akku während der Verwendung, des Aufladens oder der Lagerung Gerüche abgibt, Wärme erzeugt, sich verfärbt oder verformt oder in sonstiger Weise abnormal erscheint, platzieren Sie die Axon-Komponente mit dem Akku umgehend in einem geschlossenen Behälter, z. B. einer Metallbox.
7. **Vermeiden Sie den Kontakt von Batteriesäure mit Haut und Augen.** Falls Batteriesäure aufgrund eines Akku-Lecks in die Augen gelangt, reiben Sie die Augen nicht. Spülen Sie die Augen mit sauberem, fließendem Wasser aus und suchen Sie sofort einen Arzt auf. Der Kontakt von Batteriesäure mit Augen oder Haut kann schwere Verletzungen verursachen, einschließlich des Verlusts des Sehvermögens.
8. **Entsorgung.** Entsorgen Sie Akkus ordnungsgemäß; wenden Sie sich hinsichtlich lokaler Vorschriften zur Entsorgung oder zum Recycling von Akkus an Ihren örtlichen Entsorgungsdienstleister. Entsorgen Sie den Akku nicht durch Verbrennen oder Erhitzen; der Akku kann

explodieren, wenn er ins Feuer gelegt wird. Entsorgen Sie den Akku nicht im Wasser.

**⚠️ WARNUNG!
FAHRZEUGINSTALLATIONEN**

Die Nichtbeachtung dieser Sicherheitsanweisungen kann zu Schäden, Systemstörungen, Tod oder Verletzungen führen.

Um mögliche Verletzungen oder Systemstörungen zu vermeiden, treffen Sie die folgenden Vorsichtsmaßnahmen:

- 1. Verankerung und Installation.** Wird das Axon-System im Fahrzeuginnenraum (an einer anderen Stelle als unter der Mittelkonsole) installiert, muss es zur Vermeidung von Verletzungen dauerhaft befestigt werden. Installieren Sie kein Axon-System an Orten, an denen die Auslösung des Airbags beeinträchtigt werden könnte.
- 2. Vermeiden Sie extreme Temperaturen.** Setzen Sie das Axon-System keiner übermäßigen Hitze, Kälte, Wasser, anderen Flüssigkeiten oder ätzenden Substanzen aus. Installieren Sie das Axon-System nicht im Motorraum, an der Außenseite eines Fahrzeugs oder an einem Ort, an dem es dauerhaft direkter Sonneneinstrahlung, Wasser, anderen Flüssigkeiten oder ätzenden Substanzen ausgesetzt wäre.
- 3. Warnhinweis: Axon Dock im Fahrzeug** Durch den Einbau eines Axon Dock in ein Fahrzeug kann das Dock überhöhten Temperaturen ausgesetzt werden. Die Temperaturen im Fahrzeug können den Schwellenwert für das Aufladen eines Axon-Geräts im Dock überschreiten.

**⚠️ WARNUNG! DEMONTAGE UND
ENTSORGUNG**

Nehmen Sie das Gerät nicht auseinander. Befolgen Sie die Richtlinien Ihrer Behörde für die ordnungsgemäße Handhabung und Entsorgung.

⚠️ ACHTUNG! DATENVERLUST

Hinweise und Anweisungen befolgen. Halten Sie sich stets an alle aktuellen Anweisungen, Warnhinweise und Axon-Schulungsmaterialien, um Risiken und Datenverluste zu minimieren.

Ordnungsgemäße Wartung des Systems. Eine unsachgemäße Wartung oder Verwendung des Axon-Systems oder des Axon Docks („Dock“) gemäß den Anweisungen kann dazu führen, dass das System nicht ordnungsgemäß oder nicht optimal funktioniert. Aufgezeichnete Inhalte im Speicher können durch Bedienungsfehler, System- oder Gerätefehlfunktionen oder während Reparaturarbeiten beeinträchtigt, zerstört oder gelöscht werden. Sichern und speichern Sie wichtige Inhalte nach Bedarf, nach jeder Schicht und bevor Sie das Gerät zur Reparatur zurückschicken.

Installation und Aktualisierung der Software.

Installieren Sie die Evidence Sync-Software auf einem geeigneten Computer, bevor Sie versuchen, Dateien von einer Axon-Kamera auf einen Computer oder in Axon Evidence (Evidence.com) zu übertragen. Stellen Sie sicher, dass auf den Systemkomponenten die neueste Software und Firmware installiert ist.

**⚠️ ACHTUNG! INSTANDHALTUNG UND
PFLEGE**

Eine unsachgemäße Wartung oder Verwendung des Axon-Systems kann dazu führen, dass das System Fehlfunktionen aufweist oder nicht ordnungsgemäß bzw. nicht optimal funktioniert, einschließlich der Nichterfassung von Daten sowie der Beschädigung oder des Verlusts von Daten.

So verringern Sie das Risiko von Fehlfunktionen, einschließlich Ausfällen, Beschädigungen oder Datenverlusten:

- 1. Aufladen des Akkus.** Die Akkus des Axon-Systems müssen vor der Verwendung aufgeladen werden. Verwenden Sie ausschließlich von Axon zugelassene Ladegeräte, Ladekabel und Dockingstationen. Beachten Sie, dass ein Akku ausfallen, nicht geladen werden, die Ladung nicht halten oder sich im Laufe der Zeit verschlechtern kann.
- 2. Aktualisieren Sie regelmäßig Firmware und Software.** Auf den Axon-Systemen können Firmware- und Software-Updates über die Axon Evidence-Dienste oder die Software Evidence Sync durchgeführt werden. Es ist wichtig, stets die neueste Softwareversion zu beziehen, zu aktualisieren und aktuell zu halten. Aktuelle Software erhalten Sie von Axon Evidence.
- 3. Lagerung.** Lagern Sie das Axon-System und das dazugehörige Zubehör nicht an den folgenden Orten bzw. unter den folgenden Bedingungen:
 - Überall dort, wo es extrem heiß, kalt oder feucht ist:
 - Axon-Körperkameras sind nicht für den Betrieb bei Temperaturen über 50 °C (122 °F) oder unter -20 °C (-4 °F) vorgesehen.
 - Axon-Körperkameras sollten nicht in Umgebungen aufbewahrt werden, in denen die Temperatur voraussichtlich 35 °C (95 °F) übersteigt (z. B. bei direkter Sonneneinstrahlung, in der Nähe von Heizungen oder in Fahrzeugen bei extrem heißem Wetter) oder in denen sie Temperaturen unter -20 °C (-4 °F) ausgesetzt sind.
 - Axon-Systeme für Automobilanwendungen sind für unterschiedliche Temperaturen ausgelegt. Weitere Informationen finden Sie auf dem entsprechenden Datenblatt.
 - Bei vollständig entladenerm Akku.
 - In der Nähe von starken Magnetfeldern oder mechanischen Vibrationen.
 - Alle Geräte sollten ausgeschaltet werden, bevor sie eingelagert werden.
- 4. Einfluss von Magneten und Magnetfeldern.** Verwenden Sie das Axon-System nicht in unmittelbarer Nähe zu nicht autorisierten Magneten oder Magnetfeldern, da diese dazu führen können, dass sich die Kamera unbeabsichtigt ein- oder ausschaltet.
- 5. Keiner Nässe aussetzen.** Wenn eine Systemkomponente (einschließlich Kamera oder Controller) durchnässt oder in Wasser, Meerwasser oder eine andere Flüssigkeit eingetaucht wurde, verwenden Sie die Komponente NICHT. Versuchen Sie nicht, die Axon-Komponente mit einer externen Wärmequelle wie einer Mikrowelle oder Haartrockner zu trocknen. Schließen Sie kein nasses Kabel an eine Kamera oder ein Ladegerät an. Setzen Sie eine nasse Kamera nicht in ein Dock ein. Verwenden Sie kein nasses Dock. Eine Axon-Komponente, die durch den

Kontakt mit Flüssigkeiten beschädigt wurde, kann nicht gewartet werden.

- 6. Reparatur oder Modifikation.** Versuchen Sie niemals, das Axon-System selbst zu reparieren oder zu modifizieren, außer dies ist in den modellspezifischen Bedienungsanweisungen ausdrücklich vorgesehen. Dieser Service darf nur von Axon oder einem autorisierten Dienstleister erbracht werden. Die Demontage des Axon-Systems kann zu Schäden führen, die nicht durch die Produktgarantie abgedeckt sind. Informationen zu Wartung, Reparatur und Service finden Sie unter: www.axon.com

ACHTUNG! FUNKWELLEN



Funkwellen. Änderungen oder Modifikationen, die nicht ausdrücklich schriftlich vom Hersteller genehmigt wurden, können zum Erlöschen der Betriebserlaubnis des Benutzers führen.

Das Axon-System verfügt über einen Funksender und einen Funkempfänger. Es wurde so konzipiert und hergestellt, dass die von der Federal Communications Commission (FCC) der US-Regierung, Industry Canada (IC) sowie den Empfehlungen des Rates der Europäischen Union (EU) festgelegten Grenzwerte für die Exposition gegenüber Hochfrequenzenergie (RF) nicht überschritten werden.

Die FCC-Grenzwerte sind Teil umfassender Richtlinien und legen zulässige Expositionswerte für Hochfrequenzenergie (RF) für die allgemeine Bevölkerung fest. Die FCC-Richtlinien basieren auf Standards, die von unabhängigen wissenschaftlichen Organisationen durch regelmäßige und gründliche Evaluation wissenschaftlicher Studien entwickelt wurden. Die Standards beinhalten eine erhebliche Sicherheitsmarge, die darauf ausgelegt ist, die Sicherheit aller Personen unabhängig von Alter und Gesundheitszustand zu gewährleisten. Bevor ein Gerätemodell öffentlich verkauft werden darf, muss es von der FCC getestet und zertifiziert werden, dass es die gemäß den von der Regierung festgelegten Anforderungen für eine sichere Exposition zulässigen Grenzwerte einhält.

Die Axon-Systeme wurden getestet und erfüllen gemäß Teil 15 der FCC-Bestimmungen die Grenzwerte für digitale Geräte der Klasse A (Axon Docks) bzw. der Klasse B (Axon-Körperkameras). Axon Docks werden für gewerbliche und industrielle Installationen empfohlen. Axon-Körperkameras sind so konzipiert, dass sie in Wohnumgebungen einen angemessenen Schutz vor schädlichen Störungen bieten. Dieses Gerät erzeugt und verwendet Hochfrequenzenergie und kann diese ausstrahlen. Wird es nicht entsprechend den Anweisungen installiert und verwendet, kann es schädliche Funkverkehrsstörungen verursachen. Dabei kann jedoch nicht garantiert werden, dass bei einer bestimmten Installationsart Störungen ausgeschlossen sind. Stört das Gerät den Radio- oder Fernsehempfang (dies kann durch Ein- bzw. Ausschalten des Geräts festgestellt werden), werden die folgenden Maßnahmen empfohlen:

- Richten Sie die Empfangsantenne neu aus oder versetzen Sie diese.
- Vergrößern Sie den Abstand zwischen Gerät und Empfänger.
- Schließen Sie das Gerät an eine Steckdose an, die nicht mit dem Schaltkreis des Empfängers verbunden ist.
- Wenden Sie sich an den Kundendienst von Axon, um Hilfe zu erhalten.

FCC/IC – HINWEIS: Die Axon-Systeme erfüllen die Expositionsgrenzwerte für am Körper getragene Geräte gemäß OET Bulletin 65, 2001 und ANSI/IEEE C95.1, 1992. Bei ordnungsgemäßen Betrieb dieses Funkgeräts gemäß den Produktanweisungen liegt die Exposition deutlich unter den von der FCC empfohlenen Grenzwerten. Zur Einhaltung der RF-Expositionsgrenzwerte der FCC und von ANSI C95.1 wurden diese Geräte in der typischen Konfiguration geprüft und erfüllen die FCC-Grenzwerte für die RF-Exposition. Die abgestrahlte Ausgangsleistung dieser drahtlosen Geräte liegt deutlich unter den von der FCC festgelegten Grenzwerten für die Hochfrequenzexposition.

Axon-Systeme entsprechen Teil 15 der FCC-Bestimmungen. Der Betrieb unterliegt den folgenden zwei Bedingungen: (1) Das Gerät darf keine schädlichen Störungen verursachen, und (2) das Gerät muss alle empfangenen Störungen akzeptieren, einschließlich solcher, die einen unerwünschten Betrieb verursachen können.

HINWEIS: Nicht autorisierte Änderungen können zum Erlöschen der Garantie sowie der Betriebserlaubnis des Benutzers führen.

Axon-Systeme entsprechen den lizenzfreien RSS-Standards von Industry Canada. Der Betrieb unterliegt den folgenden zwei Bedingungen: (1) Das Gerät darf keine Störungen verursachen, und (2) das Gerät muss alle Störungen akzeptieren, einschließlich solcher, die einen unerwünschten Betrieb des Geräts verursachen können.

Abschnitt 8.4 RSS-GEN

Axon-Systeme entsprechen den lizenzfreien RSS-Standards von Industry Canada. Der Betrieb unterliegt den folgenden zwei Bedingungen: 1) Das Gerät darf keine Störungen verursachen, und 2) das Gerät muss alle Störungen akzeptieren, einschließlich solcher, die einen unerwünschten Betrieb des Geräts verursachen können.

Abschnitt 8.3 RSS-GEN

Nach den Vorschriften von Industry Canada dürfen Funksender nur mit einer Antenne betrieben werden, deren Typ und maximaler (oder geringerer) Gewinn von Industry Canada für den jeweiligen Sender genehmigt wurden. Um mögliche Funkstörungen für andere Nutzer zu reduzieren, sollten Antennentyp und Gewinn so gewählt werden, dass die äquivalente isotrope Strahlungsleistung (EIRP) nicht über der Leistung liegt, die für eine erfolgreiche Kommunikation erforderlich ist.

Conformément à la réglementation d'Industrie Canada, émetteur radio ne peut fonctionner qu'au moyen d'une antenne d'un seul type et d'un gain maximal (ou inférieur) approuvé pour l'émetteur par Industrie Canada. Dans le but de réduire les risques de brouillage radioélectrique pour les autres utilisateurs, il faut choisir le type d'antenne et son gain de sorte que la puissance isotrope rayonnée équivalente (p.i.r.e.) ne dépasse pas celle requise pour établir une communication satisfaisante.

AXON-SYSTEME ERFÜLLEN DIE STAATLICHEN ANFORDERUNGEN AN DIE EXPOSITION GEGENÜBER FUNKWELLEN.

⚠, ⚠ AXON, Axon, Axon Body, Axon Evidence, Axon Fleet, Axon Flex, Axon Signal und TASER sind Marken von Axon Enterprise, Inc., von denen einige in den USA und anderen Ländern eingetragen sind. Weitere Informationen finden Sie unter www.axon.com/de/legal. Alle Rechte vorbehalten.

© 2026 Axon Enterprise Inc.