

Tento dokument obsahuje dôležité bezpečnostné výstrahy, pokyny a informácie, ktorých cieľom je minimalizovať riziká spojené s používaním kamerových systémov spoločnosti Axon Enterprise, Inc. (Axon). Tieto pokyny a výstrahy slúžia na vašu ochranu, ako aj na ochranu ostatných osôb. **Pred použitím akéhokoľvek systému Axon si prečítajte celý dokument.**

Tieto výstrahy a pokyny sú účinné od **28. januára 2026** a nahradzajú všetky predchádzajúce revízie. Aktuálne výstrahy sú k dispozícii aj online na webovej stránke: www.axon.com.

1. **Prečítajte si ich a riadte sa nimi.** Pred použitím akéhokoľvek systému Axon si prečítajte, pochopte a dodržiavajte všetky aktuálne pokyny, príručky, výstrahy a príslušné školiace materiály Axon. Nedodržanie týchto pokynov môže zvýšiť riziko vážneho zranenia, poruchy systému alebo straty údajov.
2. **Dodržiavajte platné zákony, nariadenia a usmernenia organizácie.** Systémy Axon používajte výhradne v súlade s platnými federálnymi, štátnymi a miestnymi zákonmi, ako aj s ostatnými predpismi alebo právnymi požiadavkami.

V tomto dokumente sa na označenie konkrétnych výstrah používa panel so signálnym slovom:

VÝSTRAHA

Tento panel so signálnym slovom upozorňuje na potenciálne nebezpečnú situáciu, ktorá, ak sa jej nevyhnete, môže spôsobiť požiar, úraz elektrickým prúdom, poškodenie, poruchy systému, smrť alebo zranenie.

UPOZORNENIE

Tento panel so signálnym slovom upozorňuje na potenciálne nebezpečnú situáciu, ktorá, ak sa jej nevyhnete alebo jej nebudete venovať pozornosť, môže spôsobiť drobné alebo mierne zranenie.

Výstrahy môžu byť doplnené pokynmi a informáciami, ktoré pomáhajú predísť nebezpečenstvu a zvýšiť bezpečnosť.

VÝSTRAHA! POTENCIÁLNE VÝBUŠNÉ PROSTREDIE

Nedodržanie týchto bezpečnostných pokynov môže mať za následok požiar, úraz elektrickým prúdom, poškodenie, poruchy systému, smrť alebo zranenie osôb.

Potenciálne výbušné prostredie. Elektrická energia v potenciálne výbušnej oblasti môže spôsobiť výbuch alebo požiar, čo môže viesť k vážnemu zraneniu alebo dokonca smrti. Oblasti s potenciálne výbušnou atmosférou sú často, ale nie vždy, jasne označené. Potenciálne nebezpečné oblasti môžu zahŕňať: čerpace stanice (napr. benzínové pumpy), podpalubie lodí, zariadenia na prepravu alebo skladovanie paliva či chemikálií, vozidlá používajúce skvapalnený ropný plyn (napr. propán alebo bután), oblasti, kde vzduch obsahuje chemikálie alebo častice (napr. zrná, prach alebo kovové prásky) a akúkoľvek inú oblasť, kde by sa za normálnych okolností nachádzalo odporúčanie vypnúť motor vozidla. Kamery Axon a snímače Axon obsahujú technológiu bezdrôtového prenosu, ktorá vysiela rádiové frekvencie vzduchom vo forme prenosu energie. Bezdrôtový prenos sa považuje za rizikový faktor vznietenia výbušného prostredia. V situáciách, keď operátor kamery Axon musí vstúpiť do potenciálne výbušného prostredia, spoločnosť Axon odporúča, aby používateľ uprednostnil opatnosť a pred vstupom do výbušného prostredia zariadenie

VÝSTRAHA! POTENCIÁLNE VÝBUŠNÉ PROSTREDIE

vypol. S kamerami a snímačmi Axon by sa malo zaobchádzať rovnako, ako by sa v tejto situácii zaobchádzalo s mobilným telefónom.

VÝSTRAHA! NEODÝMOVÉ MAGNETY NA BÁZE VZÁCNÝCH ZEMÍN

Nedodržanie týchto bezpečnostných pokynov môže mať za následok požiar, úraz elektrickým prúdom, poškodenie, poruchy systému, smrť alebo zranenie osôb.

Neodýmové magnety. Magnetický držiak Axon obsahuje neodýmový magnet vyžarujúci silné magnetické pole, ktoré môže ovplyvniť kardiostimulátor, ICD (implantovateľný defibrilátor), VNS (stimulátor blúdívneho nervu) a iné implantované elektrické zdravotnícke pomôcky. Mnohé z týchto pomôcok sú vyrobené s funkciou, ktorá ich pri kontakte so silným magnetickým poľom deaktivuje. Preto je potrebné dbať na to, aby sa takéto pomôcky v blízkosti magnetického držiaka Axon neumýselne nevypli. **Osoby s kardiostimulátorom, ICD, VNS alebo inou implantovanou elektrickou zdravotníckou pomôckou by magnetický držiak Axon nemali nosiť.**

VÝSTRAHA! VLHKÉ PROSTREDIE

Káble nevystavujte vlhkosti, snehu, dažďu ani iným tekutinám. Zapojenie vlhkého konektora kábla do iného komponentu systému Axon môže mať za následok požiar, elektrický skrat, úraz elektrickým prúdom alebo zranenie.

VÝSTRAHA! POUŽITIE DOKOVACEJ STANICE AXON DOCK A DOKOVACEJ STANICE PRE ZARIADENIA TASER

Nedodržanie týchto bezpečnostných pokynov môže mať za následok požiar, úraz elektrickým prúdom, poškodenie, poruchy systému, smrť alebo zranenie osôb.

Výstrahy týkajúce sa elektrickej energie. Na zníženie rizika požiaru, úrazu elektrickým prúdom alebo zranenia osôb pri používaní akejkoľvek dokovacej stanice dodržiavajte základné bezpečnostné opatrenia vrátane nasledujúcich:

- Stanicu zapojte do uzemnenej 3-kolíkovej zásuvky a nevyberajte uzemňovacie kolík.
- Skontrolujte, či je zásuvka nainštalovaná podľa platných miestnych predpisov pre elektrické zariadenia.
- Nepoužívajte adaptér ani predlžovací kábel.
- Pred servisom odpojte napájanie a toto odpojenie aj overte.
- Uchovávajte mimo dosahu vody, iných tekutín, žieravých látok a horľavých materiálov a výparov, napríklad benzínu. Uchovávajte mimo dosahu zdrojov statickej elektriny. Statická elektrina môže spôsobiť poškodenie dokovacej stanice alebo jej poruchu.
- V prípade elektrostatického výboja alebo prerušovaného kolísania napájania bude potrebné zariadenie vypnúť a znovu zapnúť, aby sa obnovila jeho plná funkčnosť.



**UPOZORNENIE! POUŽITIE
DOKOVACEJ STANICE AXON DOCK**

Údržba. Nesprávna údržba dokovacej stanice môže spôsobiť, že systém nebude fungovať správne alebo optimálne.

Kroky na zníženie rizika poruchy vrátane poškodenia alebo straty údajov:

1. **Upevnenie a inštalácia.** Dokovacie stanice by mali byť bezpečne umiestnené na rovnom povrchu; pri upevňovaní (napríklad na stenu alebo iný pevný a stabilný povrch) sa uistite, že používate vhodné upevňovacie prvky.

Nasledujúce pokyny sa týkajú inštalácie:

- dodržiavajte miestne a ostatné platné stavebné a elektrické nariadenia a predpisy,
- stanicu inštalujte v oblasti s redundantným napájaním a redundantným systémom HVAC,
- stanicu inštalujte v oblasti s teplotou okolia od 5 °C do 27 °C (41 °F až 80 °F),
- na všetkých stranách dokovacej stanice ponechajte dostatočný priestor na správne vetranie a manévrovanie bez toho, aby do nej narážali ľudia alebo predmety,
- nenechávajte voľne prístupné káble alebo dróty, ktoré môžu predstavovať nebezpečenstvo zakopnutia, a
- ak sa vykonáva montáž na stenu, upevnite ju podľa potreby do nosných stĺpov steny alebo pomocou príchytiek do sadrokartónu či betónu.

2. **Používajte len v interiéri.** Dokovacia stanica je vyrobená len na použitie v interiéri. Dokovacia stanicu inštalujte v interiéri, na mieste chránenom pred nadmernou vlhkosťou, tekutinami, korozívnymi látkami, teplom, prachom, priamym slnečným žiarením, vodou alebo inými nepriaznivými faktormi okolitého prostredia. Inštalácia v aute môže vystaviť dokovaciu stanicu nadmernému teplu.

3. **Chráňte pred vodou a inými tekutinami a nepoužívajte na vlhkých miestach.** Dokovaciu stanicu neinštalujte v blízkosti tekutín, vody alebo vodovodných potrubí. Zabezpečte, aby dokovacia stanica nenavlhla. Do dokovacej stanice nepripájajte vlhkú kameru alebo kábel.



**VÝSTRAHA! POUŽITIE SYSTÉMU
AXON**

Nedodržanie týchto bezpečnostných pokynov môže mať za následok požiar, úraz elektrickým prúdom, poškodenie, poruchy systému, smrť alebo zranenie osôb.

Aby ste predišli možným zraneniam, poruchám systému alebo jeho ohrozeniu, dodržiavajte nasledujúce opatrenia:

1. **Manipulácia s komponentmi.** Zabezpečte správne spojenie medzi komponentmi Axon (napr. kamera Axon Body je správne vložená do dokovacej stanice).

Komponenty systému Axon nezahadzujte, nedrťte, nerozoberajte, nedeformujte, neotvárajte a nespálujte ani do nich nevkladajte cudzie predmety. Nenechávajte káble položené na podlahách vozidiel alebo budov. Nezatvárajte kábel do dveri.

2. **Nepoužívajte poškodené káble.**

3. **Prevádzkujte bezpečným spôsobom.** Pri používaní systému Axon buďte opatrní a pozorní, a to aj pri riadení vozidla, jazde na bicykli, obsluhu iného dopravného prostriedku, pri kontakte s potenciálne násilnými osobami alebo pri riešení nebezpečných alebo potenciálne nebezpečných situácií. Ak používate systém Axon

pri prevádzke dopravného prostriedku, majte na pamäti nasledujúce pokyny:

- Nerobte si poznámky, nevyhľadávajte informácie, nenastavujte kameru ani nevykonávajte žiadne iné činnosti, ktoré si vyžadujú alebo rozptyľujú vašu pozornosť. Plne sa venujte riadeniu dopravného prostriedku alebo jazde a sledujte cestu. Používanie mobilného zariadenia alebo mobilného dátového terminálu (MDT) počas riadenia dopravného prostriedku alebo jazdy môže odvráť pozornosť.
- Oboznámte sa so systémom Axon a jeho funkciami.
- Umiestnite kameru systému Axon a tlačidlá aktivácie tak, aby boli ľahko dostupné.

4. **Používajte navigáciu bezpečným spôsobom.** Ak je váš systém Axon spárovaný alebo kombinovaný s mobilným telefónom, zariadením alebo terminálom MDT a obsahuje aplikácie poskytujúce mapy, digitálny kompas, pokyny alebo sledovanie či navigačnú pomoc založenú na polohe, tieto aplikácie by sa mali používať iba ako základná navigačná pomoc a nemali by sa používať na určovanie presnej polohy, blízkosti, vzdialenosti alebo smeru. Mapy, digitálny kompas, navigačné pokyny a aplikácie založené na polohe poskytované spoločnosťou Axon závisia od údajov zbieraných od tretích strán a služieb poskytovaných tretími stranami. Tieto dátové služby sa môžu meniť, nemusia byť dostupné vo všetkých geografických oblastiach alebo nemusia byť presné, čo môže spôsobiť, že mapy, digitálny kompas, navigačné pokyny alebo informácie o polohe budú nedostupné, nepresné alebo neúplné. Porovnajte informácie poskytované systémom Axon so svojim okolím a pri riešení akýchkoľvek nezrovnalostí sa riaďte značkami.

5. **Zapojte a upevnite bezpečným spôsobom.** Ak pri nosení systému pociťujete nepohodlie, prestaňte ho používať alebo nájdite alternatívny spôsob, ako zariadenie nosiť. Nikdy si neomotávajte káble okolo krku.

6. **Zabránenie poškodeniu sluchu.** Ak je kamera Axon Flex alebo Axon Flex 2 upevnená v blízkosti hlavy a používa sa pri vysokej hlasitosti, môže dôjsť k poškodeniu, poruche alebo strate sluchu, ktoré môžu byť trvalé. Nastavte hlasitosť na bezpečnú a pohodlnú úroveň. Majte na pamäti, že si časom môžete zvyknúť na vyššiu hlasitosť zvuku, ktorá môže znieť normálne, no môže poškodzovať váš sluch.

7. **Nebezpečenstvo udusení.** Systémy Axon obsahujú malé časti, ktoré môžu predstavovať nebezpečenstvo udusení. Systémy Axon a ich príslušenstvo uchovávajú mimo dosahu malých detí.

8. **Opakovaný pohyb.** Pri opakovaných činnostiach, ako je písanie na mobilnom telefóne alebo zariadení, sa môže vyskytnúť občasné nepohodlie, ktoré môže viesť k zraneniu vrátane trvalého poškodenia ruky, zápästia, ramena, krku alebo inej časti tela. Robte si časté prestávky a ak počas používania alebo po ňom pociťujete nepohodlie, prestaňte zariadenie používať a vyhľadajte lekára.

9. **Používajte len komponenty, batérie a príslušenstvo schválené spoločnosťou Axon.** So systémami sa môžu používať len komponenty, batérie a príslušenstvo schválené spoločnosťou Axon. Poškodenie spôsobené používaním iných komponentov, batérií alebo príslušenstva, než ktoré boli schválené spoločnosťou Axon, bude mať za následok stratu záruky. Komponenty neschválené spoločnosťou Axon môžu spôsobiť poruchu a môžu používateľa alebo inú osobu vystaviť riziku zranenia.

VÝSTRAHA! PREDNÁ KAMERA AXON FLEET 3

Kamery Axon Fleet 3 sa môžu počas prevádzky veľmi zahriať, najmä ak sú vystavené zvýšenej teplote okolia. Pri dotyku povrchu kamery buďte opatrní, aby ste sa vyhlí riziku popálenia.

VÝSTRAHA! BATÉRIE

Nedodržanie týchto bezpečnostných pokynov môže mať za následok požiar, úraz elektrickým prúdom, poškodenie, poruchy systému, smrť alebo zranenie osôb. Poškodenie batérií alebo nesprávne zaobchádzanie s batériami môže mať za následok požiar, úraz elektrickým prúdom, poškodenie, poruchy systému, stratu údajov alebo zranenie osôb.

Aby ste predišli prípadným zraneniam, vytečeniu, prehriatiu alebo výbuchu batérií, dodržujte nasledujúce opatrenia:

- Nevymieňajte batérie v systéme Axon Flex, systéme Axon Flex 2, kamere Axon Body, kamere Axon Body 3, kamere Axon Body 4 alebo napájacej jednotke Axon Fleet.** Batérie v systéme Axon Flex, systéme Axon Flex 2, kamere Axon Body a napájacej jednotke Axon Fleet nie sú určené na výmenu. Tieto batérie sa NEPOKÚŠAJTE vymeniť. Batérie v kamere Axon Body 2 je možné vymeniť len za batérie schválené spoločnosťou Axon.
- Vyhýbajte sa používaniu pri extrémnej teplote.** Nevystavujte batériu nadmernému teplu, chladu, vode, iným tekutinám a korozívnym látkam. Nepoužívajte ani nenechávajte batérie do kamier nosených na tele v blízkosti zdroja tepla alebo pri veľmi vysokej teplote (napríklad oheň, ohrievač, na silnom priamom slnečnom svetle alebo vo vozidle za extrémne horúceho počasia). V opačnom prípade môže dôjsť k prehriatiu batérie, požiaru alebo k zníženiu jej výkonu a skráteniu jej životnosti. Batéria v napájacej jednotke Axon Fleet je určená na inštaláciu do priestoru pre cestujúcich vo vozidle. Napájaciu jednotku Axon Fleet neinštalujte do motorového priestoru, na vonkajšiu stranu vozidla ani na žiadne miesto, ktoré by ju trvalo vystavovalo priamemu slnečnému žiareniu, vode, iným tekutinám alebo korozívnym látkam.
- Vyhýbajte sa pôsobeniu statickej elektriny.** Batériu uchovávajte mimo dosahu zdrojov statickej elektriny. Statická elektrina môže spôsobiť poškodenie batérie, čo môže mať za následok vážne zranenie.
- Dobíjanie.** Pri dobíjaní zariadení Axon používajte dokovaciu stanicu alebo zdroj napájania schválený spoločnosťou Axon špeciálne na tento účel. Nemeňte kladné (+) a záporné (-) svorky. Batériu nepripájajte do elektrickej zásuvky bez použitia adaptéra schváleného spoločnosťou Axon. Napájacia jednotka Axon Fleet je navrhnutá tak, aby sa dobíjala pri zapnutom motore vozidla. Nepokúšajte sa dobíjať napájaciu jednotku Axon Fleet inými prostriedkami.
- Manipulácia.** Pri nabíjaní alebo dokovaní komponentu Axon zabezpečte správne prepojenie medzi zariadeniami Axon. Aby ste predišli riziku požiaru, popálenia alebo poškodenia batérií, nedovoľte, aby sa kontaktoval batérie dotýkal kovový predmet, do batérie neudierajte ani ju nehádzajte, batériu priamo nespájajte ani ju neprepichujte klincom alebo iným ostrým predmetom, batérie nerozoberajte, neskrutujte ani nezahrievajte a nevkládajte ich do ohňa. Môže to spôsobiť výbuch

alebo vytečenie batérie, poškodenie systému, zranenie alebo požiar.

- 6. Nevzdyčajný vzhľad.** Ak batéria zapácha, zahrieva sa, zmení farbu alebo tvar, alebo počas používania, dobíjania či skladovania vyzerá akokoľvek nezvyčajne, okamžite umiestnite komponent Axon s batériou do uzavretej nádoby, napríklad do kovovej škatule.
- 7. Zabráňte kontaktu kyseliny z batérie s pokožkou alebo očami.** V prípade, že sa kyselina z batérie dostane do očí v dôsledku úniku z batérie, oči si netrite. Oči vypláchnite čistou tečúcou vodou a okamžite vyhľadajte lekársku pomoc. Kontakt kyseliny z batérie s očami alebo pokožkou môže spôsobiť vážne poranenie vrátane straty zraku.
- 8. Likvidácia.** Každú batériu zlikvidujte správnym spôsobom; v súvislosti s miestnymi obmedzeniami pri likvidácii alebo recyklácii batérií sa obráťte na svoj miestny subjekt zaoberajúci sa likvidáciou odpadu. Batériu nevhadzujte do ohňa ani iného zdroja tepla; batéria môže pri kontakte s ohňom explodovať. Batériu nevhadzujte do vody.

VÝSTRAHA! INŠTALÁCIA VO VOZIDLE

Nedodržanie týchto bezpečnostných pokynov môže mať za následok poškodenie, poruchy systému, smrť alebo zranenie osôb.

Aby ste predišli možným zraneniam alebo poruchám systému, dodržiavajte nasledujúce bezpečnostné opatrenia:

- 1. Upevnenie a inštalácia.** Ak je systém Axon nainštalovaný v kabíne vozidla (na mieste inom ako pod stredovou konzolou), mal by byť natrvalo namontovaný, aby sa predišlo zraneniu. Systém Axon neinštalujte na miesto, ktoré by mohlo brániť aktivácii airbagu.
- 2. Vyhýbajte sa používaniu pri extrémnej teplote.** Systém Axon nevystavujte nadmernému teplu, chladu, vode, iným tekutinám ani korozívnym látkam. Systém Axon neinštalujte v motorovom priestore, na vonkajšiu stranu vozidla ani na žiadne miesto, ktoré by ho trvalo vystavovalo priamemu slnečnému žiareniu, vode, iným tekutinám alebo korozívnym látkam.
- 3. Upozornenie týkajúce sa dokovacích staníc Axon vo vozidle.** Montáž dokovacej stanice Axon Dock vo vozidle môže vystaviť dokovaciu stanicu nadmerným teplotám. Teploty vo vozidle môžu prekročiť limit na dobíjanie zariadenia Axon v dokovacej stanici.

VÝSTRAHA! DEMONTÁŽ A LIKVIDÁCIA

Nerozoberajte. Pozrite si usmernenia svojej organizácie týkajúce sa správnej manipulácie a likvidácie.

UPOZORNENIE! STRATA ÚDAJOV

Prečítajte si ich a riadte sa nimi. Aby ste minimalizovali riziká a stratu údajov, vždy dodržiavajte všetky aktuálne pokyny, výstrahy a informácie zo škôlich materiálov spoločnosti Axon.

Správna údržba systému. Nedodržanie pokynov týkajúcich sa údržby alebo používania systému Axon alebo zariadenia Axon Dock („dokovacia stanica“) môže spôsobiť poruchu systému alebo jeho nesprávnu či neoptimálnu prevádzku. Obsah uložený v pamäti môže byť ohrozený, zničený alebo vymazaný v dôsledku chýb pri obsluhu, poruchy systému alebo zariadenia, alebo počas opráv. Zálohujte a ukladajte dôležitý obsah



UPOZORNENIE! STRATA ÚDAJOV

podľa potreby, po každej zmene a pred vrátením zariadenia na opravu.

Instalácia a aktualizácia softvéru. Pred pokusom o prenos súborov z kamery Axon do počítača alebo služieb Axon Evidence (Evidence.com) nainštalujte do príslušného počítača softvér Evidence Sync. Uistite sa, že je na komponentoch systému nainštalovaný najnovší softvér a firmvér.



UPOZORNENIE! ÚDRŽBA

Nesprávna údržba alebo používanie systému Axon môže spôsobiť jeho nesprávnu funkciu alebo nesprávne či neoprávnené fungovanie vrátane nezaznamenávania údajov a poškodenia alebo straty údajov.

Aby ste znížili riziko nesprávneho fungovania vrátane chýb, poškodenia alebo straty údajov:

- 1. Nabíte batériu.** Batérie systému Axon sa musia pred použitím nabíť. Používajte len schválené nabíjačky, nabíjacie káble alebo dokovacie jednotky Axon. Uvedomte si, že batéria môže prestať fungovať, môže sa nenabíjať, neudržiavať nabitie alebo sa časom znehodnotiť.
- 2. Pravidelne aktualizujte firmvér a softvér.** Systémy Axon majú možnosť aktualizácie firmvéru a softvéru prostredníctvom služieb Axon Evidence alebo softvéru Evidence Sync. Je dôležité získať, aktualizovať a udržiavať najnovšiu aktualizáciu softvéru. Aktuálny softvér je možné získať zo systému služieb Axon Evidence.
- 3. Skladovanie.** Systém Axon ani jeho príslušenstvo neskladujte na nasledujúcich miestach alebo za nasledujúcich podmienok:
 - Kdekoľvek, kde je extrémne horúco, chladno alebo vlhko:
 - Kamery Axon nosené na tele nie sú určené na prevádzku pri teplotách vyšších ako 50 °C (122 °F) alebo nižších ako -20 °C (-4 °F).
 - Kamery Axon nosené na tele by sa nemali skladovať v prostredí, kde by teplota mohla prekročiť 35 °C (95 °F) (napríklad na priamom slnečnom svetle, v blízkosti ohrievačov alebo vo vozidle v extrémne horúcom počasí), ani by sa nemali vystavovať teplotám nižším ako -20 °C (-4 °F).
 - Systémy Axon pre aplikácie vo vozidlách sú dimenzované pre rôzne teploty. Pozrite si príslušný technický list.
 - S úplne vybitou batériou.
 - V blízkosti silných magnetických polí alebo mechanických vibrácií.
 - Všetky zariadenia by sa mali pred uskladnením vypnúť.
- 4. Vystavenie magnetom alebo magnetickým poľom.** Systém Axon nepoužívajte v blízkosti nepovolených magnetov alebo magnetických polí, ktoré môžu spôsobiť neúmyselné zapnutie alebo vypnutie kamery systému Axon.
- 5. Vyhýbajte sa vystaveniu vlhkým podmienkam.** Ak je komponent systému (vrátane kamery alebo ovládača) namočený alebo ponorený do vody, morskej vody alebo inej tekutiny, NEPOUŽÍVAJTE ho. Nepokúšajte sa vysušiť komponent Axon pomocou vonkajšieho zdroja tepla, ako je mikrovlnná rúra alebo sušič vlasov. Nezapájajte vlhký kábel do kamery alebo nabíjačky. Nevkladajte vlhku kameru do dokovacej stanice. Nepoužívajte vlhku dokovaciu stanicu. Komponent Axon, ktorý je poškodený v dôsledku vystavenia tekutinám, nie je možné opraviť.

- 6. Oprava alebo úprava.** Nikdy sa nepokúšajte sami opravovať alebo upravovať systém Axon okrem prípadov, ktoré sú výslovne uvedené v návode na obsluhu konkrétneho modelu. Servis by mala vykonávať iba spoločnosť Axon alebo autorizovaný poskytovateľ servisu. Demontáž systému Axon môže spôsobiť poškodenie, na ktoré sa nevzťahuje záruka na výrobok. Informácie o servise nájdete na webovej adrese: www.axon.com.



UPOZORNENIE! RÁDIOVÉ VLNÝ



Rádiové vlny. Zmeny alebo úpravy, ktoré nie sú výslovne písomne schválené výrobcom, môžu viesť k strate oprávnenia používateľa na prevádzku zariadenia.

Systém Axon obsahuje rádiový vysielač a prijímač. Je navrhnutý a vyrobený tak, aby neprekračoval emisné limity pre vystavenie rádiových frekvencií (RF) energii stanovené Federálnou komunikačnou komisiou (FCC) vlády USA, organizáciou Industry Canada (IC) a odporúčaniami Rady Európskej únie (EÚ).

Limity stanovené komisiou FCC sú súčasťou komplexných usmerení a stanovujú povolené úrovne RF energie pre bežnú populáciu. Usmernenia komisie FCC vychádzajú z noriem, ktoré vypracovali nezávislé vedecké organizácie na základe pravidelného a dôkladného hodnotenia vedeckých štúdií. Normy obsahujú značnú bezpečnostnú rezervu, ktorá má zabezpečiť bezpečnosť všetkých osôb bez ohľadu na vek a zdravotný stav. Predtým, ako sa model zariadenia dá k dispozícii na predaj verejnosti, sa musí otestovať a predložiť na certifikáciu komisii FCC, ktorou sa osvedčí, že model neprekračuje limit stanovený vládou požiadavkou na bezpečné vystavenie.

Systémy Axon boli testované a zistilo sa, že spĺňajú limity pre digitálne zariadenia triedy A (dokovacie stanice Axon) a triedy B (kamery Axon nosené na tele) podľa časti 15 pravidiel komisie FCC. Dokovacie stanice Axon sa odporúčajú pre komerčné a priemyselné inštalácie. Kamery Axon nosené na tele sú navrhnuté tak, aby poskytovali primeranú ochranu proti škodlivému rušeniu v obytnom prostredí. Toto zariadenie generuje, využíva a môže vyžarovať rádiovú frekvenciu energiu, a ak nie je nainštalované a nepoužíva sa v súlade s pokynmi, môže spôsobiť škodlivé rušenie rádiových komunikácií. Neexistuje však žiadna záruka, že v konkrétnej inštalácii nedôjde k rušeniu. Ak toto zariadenie spôsobuje škodlivé rušenie rozhlasového alebo televízneho príjmu, čo možno zistiť vypnutím a zapnutím zariadenia, používateľovi sa odporúča, aby sa pokúsil odstrániť rušenie jedným alebo viacerými z nasledujúcich opatrení:

- Zmeňte orientáciu alebo umiestnenie prijímačnej antény.
- Zväčšite vzdialenosť medzi zariadením a prijímačom.
- Zariadenie zapojte do zásuvky v inom obvode, než do ktorého je pripojený prijímač.
- Ak potrebujete pomoc, obráťte sa na oddelenie služieb zákazníkom spoločnosti Axon.

UPOZORNENIE FCC/IC: Systémy Axon spĺňajú limity vystavenia ľudského tela pri nosení na tele podľa predpisov OET Bulletin 65 z roku 2001 a ANSI/IEEE C95.1 z roku 1992. Správne používanie tohto rádiového zariadenia podľa pokynov k výrobku spôsobí vystavenie výrazne pod odporúčanými limitmi komisie FCC. Aby tieto zariadenia spĺňali limity vystavenia rádiovým frekvenciám podľa pravidiel komisie FCC a predpisu ANSI C95.1, boli testované na súlad s limitmi vystavenia rádiovým frekvenciám stanovenými komisiou FCC

Výstrahy, pokyny a informácie týkajúce sa produktov Axon Flex, Axon Flex 2, Axon Fleet, Axon Fleet 2, Axon Fleet 3, Axon Body, Axon Body 2, Axon Body 3, Axon Body 4, Axon Dock, dokovacej stanice pre zariadenia TASER, snímača signálu a jednotky Axon Signal Car unit

v typickej konfigurácii. Vyžiarený výstupný výkon týchto bezdrôtových zariadení je výrazne pod limitmi vystavenia rádiovým frekvenciám stanovenými komisiou FCC.

Systémy Axon sú v súlade s časťou 15 pravidiel komisie FCC.

Prevádzka podlieha týmto dvom podmienkam: (1) toto zariadenie nesmie spôsobovať škodlivé rušenie a (2) toto zariadenie musí akceptovať akékoľvek prijaté rušenie vrátane rušenia, ktoré môže spôsobiť neželanú prevádzku.

POZNÁMKA: Neoprávnené úpravy môžu viesť k strate záruky a oprávnenia používateľa na prevádzku zariadenia.

Systémy Axon sú v súlade s normami RSS organizácie

Industry Canada pre zariadenia oslobodené od licencie.

Prevádzka podlieha týmto dvom podmienkam: (1) toto zariadenie nesmie spôsobovať rušenie a (2) toto zariadenie musí prijímať akékoľvek rušenie vrátane rušenia, ktoré môže spôsobiť neželanú prevádzku zariadenia.

Oddiel 8.4 RSS-GEN

Systémy Axon sú v súlade s normami RSS organizácie

Industry Canada pre zariadenia oslobodené od licencie.

Prevádzka podlieha týmto dvom podmienkam: 1) toto zariadenie nesmie spôsobovať rušenie a 2) toto zariadenie musí prijímať akékoľvek rušenie vrátane rušenia, ktoré môže spôsobiť neželanú prevádzku zariadenia.

Oddiel 8.3 RSS-GEN

Podľa predpisov organizácie Industry Canada môžu byť rádiové vysielače prevádzkované len s anténou určitého typu a maximálneho (alebo menšieho) zisku schváleného organizáciou Industry Canada pre vysielač. Na zníženie potenciálneho rádiového rušenia spôsobovaného ostatným používateľom by sa mali typ antény a jej zisk zvoliť tak, aby ekvivalentný izotropne vyžiarený výkon (e.i.r.p.) nebol väčší, ako je potrebné na úspešnú komunikáciu.

Conformément à la réglementation d'Industrie Canada, émetteur radio ne peut fonctionner qu'au moyen d'une antenne d'un seul type et d'un gain maximal (ou inférieur) approuvé pour l'émetteur par Industrie Canada. Dans le but de réduire les risques de brouillage radioélectrique pour les autres utilisateurs, il faut choisir le type d'antenne et son gain de sorte que la puissance isotrope rayonnée équivalente (p.i.r.e.) ne dépasse pas celle requise pour établir une communication satisfaisante.

SYSTEMY AXON SPLŇAJÚ VLÁDNE POŽIADAVKY NA VYSTAVENIE RÁDIOVÝM VLNÁM.

▲, ▲ AXON, Axon, Axon Body, Axon Evidence, Axon Fleet, Axon Flex, Axon Signal a TASER sú ochranné známky spoločnosti Axon Enterprise, Inc., z ktorých niektoré sú registrované v USA a ďalších krajinách. Viac informácií nájdete na webovej lokalite www.axon.com/legal. Všetky práva vyhradené. © 2026 Axon Enterprise, Inc.