



užívateľská príručka

# TOVÁRENSKÉ NASTAVENIA SET-TOP BOXU

# VÝROBNÉ (TOVÁRENSKÉ) NASTAVENIA SET-TOP BOXU

Výrobné (továrenské) nastavenia sú špeciálna položka nastavení, ktorá opätovne spustí úvodnú rýchlu inštaláciu a po ktorej sa všetky užívateľom zmenené nastavenia STB vrátia na pôvodné hodnoty zadané v továrni.

Opakované spustenie úvodnej inštalácie môže byť potrebné, najmä ak STB z nejakých dôvodov neprevzal aktualizáciu softvéru dostupnú na družici. V rámci inštalácie sa potom aktualizácia vykoná.

Spustenie rýchlej inštalácie nevymaže ani inak nepoškodí nahrávky uložené na internom disku.

## Postup ako vykonať továrenské nastavenia vášho set-top boxu

- 1 Stlačte tlačidlo **MENU** na diaľkovom ovládači.
- 2 Stlačte šípky doľava, alebo doprava a nastavte sa na položku **NASTAVENIE**.
- 3 Potvrďte **NASTAVENIA SYSTÉMU** tlačidlom **OK**.
- 4 **Zadajte heslo** pre prístup do menu (štandardné heslo je 0000).
- 5 Šípkou dole prejdite na sekciu **VÝROBNÉ (TOVARENSKE) NASTAVENIA** a potvrďte stlačením tlačidla **OK**.
- 6 Následne sa vám zobrazí okno, ktoré vás vyzve na potvrdenie inštalácie. Potvrďte inštaláciu stlačením **OK**.
- 7 **Počkajte pokiaľ sa zariadenie reštartuje.**
- 8 Po zapnutí set-top boxu sa na obrazovke zobrazí značka zariadenia KAON.
- 9 Následne vyberte **ZNAČKU DIGI SLOVAKIA** a potvrďte ju stlačením tlačidla **OK**.
- 10 Ďalej si zvolte **JAZYK (SLOVENSKÝ)** a potvrďte ho stlačením tlačidla **OK**.
- 11 Vyberte si **KRAJINU (SLOVENSKO)** a potvrďte ju stlačením tlačidla **OK**.
- 12 Vyberte si **TYP PRIPOJENIA K INTERNETU** a potvrďte ho stlačením tlačidla **OK**. V prípade že využívate službu TV archív, je potrebné vybrať LAN/WIFI.
- 13 Ďalej sa vám zobrazí **STAV SIGNÁLU**. Spustite vyhľadávanie stlačením tlačidla **OK**.
- 14 Zobrazí sa vám informácia o vyhľadávaní negarantovaných rádiových staníc a FTA programov. Ak máte záujem o príjem iných ako predplatených programov, stlačte **OK**. V prípade že nemáte záujem, stlačte **EXIT**.
- 15 **Počkajte pokiaľ sa dohľadajú všetky programy.** Tento proces môže trvať približne 6-7 minút.
- 16 Keď sa zobrazí hlásenie **VYHLADÁVANIE UKONČENÉ, chcete uložiť?**, uložte si nastavenia stlačením **OK**.
- 17 **Továrenské nastavenie je hotové!**