



## Manuel PMV8 (PAX A77)

### Allumer et éteindre le terminal de paiement


Pour activer le terminal de paiement, procédez comme suit :



#### Allumer Pax A77

Appuyez sur la  et maintenez-le enfoncé pendant 3 à 5 secondes. L'éclairage de l'écran saute sur et le logiciel se charge.

#### Éteindre Pax A77

Appuyez sur la  et maintenez-le enfoncé jusqu'à ce que le menu de sortie S'affiche. Voir l'écran.

Plusieurs options s'offrent à vous ici :  
Mode avion, son, redémarrage et mise hors tension.

Cliquer **Désactiver**

**Mode de passe paramètres : pax9876@@**

### Installer le WiFi

Suivez les étapes ci-dessous pour installer votre réseau WiFi :

1. Déplacez votre doigt sur l'écran d'accueil, de haut en bas.
2. Cliquez sur l'icône WiFi en haut à gauche.
3. Activez le **WiFi en** déplaçant le curseur vers la droite.
4. Sélectionnez le réseau WiFi souhaité.
5. Entrez le mot de passe.
6. Cliquez sur **Connecter**.
7. Le mot de passe est vérifié.
8. L'adresse IP est récupérée.

### Effectuer le paiement

Suivez les étapes ci-dessous pour installer votre réseau WiFi :

1. Ouvrez l'application **PayStart**.
2. Si ce n'est pas dans l'écran de paiement : appuyez sur le bouton bleu en bas de l'écran.
3. Entrez le montant souhaité.
4. Cliquez sur **Payer**.
5. Le client peut effectuer le paiement.

## Effectuer le remboursement

Pour effectuer un remboursement, suivez les étapes ci-dessous :

1. Ouvrez l'application **PayStart** .
2. Si ce n'est pas dans l'écran de paiement : appuyez sur le bouton bleu en bas de l'écran.
3. Entrez le montant de retour souhaité.
4. Cliquez sur l'icône avec les trois points (à gauche de Checkout)
5. Cliquez sur **Rembourser**
6. Entrez le mot de passe: 99999
7. Le client peut effectuer le remboursement.

## Imprimer les totaux quotidiens

Suivez les étapes ci-dessous pour exécuter un total quotidien :

1. Ouvrez l'application **PayStart** .
2. Appuyez immédiatement sur l'icône du calendrier à gauche du bouton bleu.
3. Appuyez sur **Clôturer journée**
4. Entrez le mot de passe: 99999
5. Entrez votre adresse e-mail afin que les totaux des transactions soient envoyés par e-mail.
6. Confirmer avec le mot de passe: 99999

## Exécuter Contact-TMS

*(pour obtenir les dernières mises à jour et modifications)*

Suivez les étapes ci-dessous pour exécuter un TMS de contact :

1. Ouvrir l'application **Application de service**
2. Choisissez *Menu*
3. Choisissez *le menu commerçant*
4. Entrez le mot de passe du gestionnaire **99999**
5. Choisissez *Fonctions*
6. Choisissez *Terminal*
7. Choisissez *Contacter TMS*

## Réinitialiser le terminal de paiement

*(en cas de refus de paiement/dysfonctionnements/problèmes de connexion)*

Suivez les étapes ci-dessous pour réinitialiser le terminal de paiement :

1. Retirez le terminal de paiement du chargeur/de la borne de recharge
2. Éteignez le terminal de paiement (voir autre page du manuel)
3. Retirez le capot arrière et retirez la batterie du terminal de paiement
4. Après 15 secondes, arrêtez la batterie et redémarrez l'appareil